

Brukerhåndbok

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Windows er et registrert varemerke for Microsoft-konsernet i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Andre utgave: Juni 2014

Første utgave: Mars 2014

Dokumentets delenummer: 764254-092

Produktmerknad

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Vilkår for programvaren

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på nettbrettet, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i avtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager og få kjøpesummen refundert i henhold til refusjonspolitikken på kjøpestedet.


Ta kontakt med det lokale kjøpestedet (selgeren) for å få mer informasjon eller be om å få hevet kjøpet av nettbrettet.


Innhold

1 Det grunnleggende	1
Låse og låse opp skjermen	1
2 Bruke startsidene	2
3 Bruke apper og moduler	3
Bruke skjermtastaturet	3
Bruke e-post	3
Bruke kalenderen	3
Bruke klokken	4
Utskrift	4
Laste ned apper	4
Avinstallere apper	4
4 Bruke kameraene	5
Ta bilde av deg selv	5
Spille inn video	5
Ta et skjermbilde	5
Vise bilder eller videoer	5
5 Koble til nettverk	6
Koble til et trådløst nettverk	6
Koble til Bluetooth (kun på enkelte modeller)	6
Strømme innhold til en HD-TV eller -skjerm (kun på enkelte modeller)	6
Koble til en trådløs skjerm (kun på enkelte modeller)	7
6 Bruke Innstillinger	9
TRÅDLØST OG NETTVERK	9
ENHET	9
PERSONLIG	10
KONTOER	11
SYSTEM	11
7 Overføre filer	12

8 Sikre nettbrettet	13
9 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data	14
Oppdatere apper, moduler og operativsystemet	14
Sikkerhetskopiere og tilbakestille	14
Tilbakestilling til fabrikkstandard	14
Tilbakestille med nettbrettet slått på	14
Tilbakestille med nettbrettet slått av	15
10 Talenettbrettfunksjoner (kun talenettbrett)	16
Bruke taleoppringingsfunksjoner (kun talenettbrett)	16
Koble til et mobilt nettverk (kun talenettbrett)	16
Aktivere dataoverføring (kun på enkelte modeller)	16
Aktivere festing eller portabel trådløs sone (kun på enkelte modeller)	17
11 Flere HP-ressurser	18
Stikkordregister	19

1 Det grunnleggende


 **MERK:** Grunnleggende brukerveiledning finner du i den trykte *Hurtigstart*-veiledningen som følger med nettbrettet.

 **VIKTIG:** Før du bruker nettbrettet for første gang, kobler du det til nettstrøm og lader batteriet i minst 15 minutter.

Følg denne veiledningen når du skal begynne å bruke nettbrettet:

1. Når du har ladet batteriet og mens batteribildet vises på skjermen, slår du nettbrettet på ved å trykke på og holde av/på-knappen inne i opptil 5 sekunder til HP- eller Compaq-logoen vises.



Du vil se et velkomstskjerm bilde første gang du slår nettbrettet på.

 **VIKTIG:** Hvis batteribildet ikke vises på skjermen, trykker du kort på av/på-knappen for å vise bildet, og trykker deretter på og holder av/på-knappen inne til HP- eller Compaq-logoen vises.

2. Følg veiledningen på skjermen for å velge et språk og koble til et trådløst nettverk.


Låse og låse opp skjermen

Låse – Trykk på av/på-knappen.





Låse opp – Trykk på av/på-knappen for å slå nettbrettet på, og sett deretter fingeren på  og skyv det over i ulåst  stilling.

2 Bruke startside




Startsiden er et samlingspunkt hvor du kan tilpasse informasjon, medier og programmer som du vil ha rask tilgang til.

 **MERK:** Ikonene på startside og utseendet til startside kan variere.

- Sveip nedover fra øverst til venstre for å vise varsler.
- Sveip nedover fra øverst til høyre for å vise innstillinger (kun på enkelte modeller).
- Berør et symbol for å utføre handlingen som er beskrevet i tabellen.


Ikon	Beskrivelse
	Alle apper (kun på enkelte modeller) – Viser en liste over alle apper. Hvis du vil se alle moduler, berører du Moduler -fanen. – eller – Berør og hold startside for å vise menyen Angi startside , og velg deretter Moduler .
	Tilbake – Åpner den forrige siden.
	Startside – Åpner den sentrale startside. <ul style="list-style-type: none">• Sveip mot venstre eller høyre for å se en venstre eller høyre startside.• Berør  for å gå direkte tilbake til startside.
	Nylige apper – Åpner en liste over apper du har brukt i det siste. <ul style="list-style-type: none">• Berør en app for å åpne den.• Hvis du vil fjerne en app fra listen, sveiper du den til venstre eller høyre eller opp eller ned, avhengig av nettbrettmodellen.

Søk*

Ikon	Beskrivelse
	Søk – Gir deg mulighet til å skrive ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.
	Talesøk – Gir deg mulighet til å berøre  og uttale ett eller flere nøkkelord for å søke med den installerte søkeappen.

*Søkefunksjonen varierer for ulike modeller og land.


3 Bruke apper og moduler


 **MERK:** Ikonene på startside og utseendet til startside kan variere.

Berør en app for å åpne et program som er installert på nettbrettet.

Moduler er apper med spesialfunksjoner som viser innhold som oppdateres ofte. Du kan vise oppdatert innhold uten å åpne modulen.


Berør  for å vise alle apper (kun på enkelte modeller).

- Berør ikonet for å åpne en app. Berør  for å gå tilbake til startside.
- Hvis du vil legge til en app på startside, berører du og holder på appikonet til startside vises, og skyver det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en app fra startside, berører du og holder på appikonet, og drar det deretter til **X Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

Hvis du vil se alle moduler, berører du  (kun på enkelte modeller) og deretter **Moduler**-fanen.


– eller –

Berør og hold startside for å vise menyen **Angi startside**, og velg deretter **Moduler**.


- Berør ikonet for å åpne en modul. Berør  for å gå tilbake til startside.
- Hvis du vil legge til en modul på startside, berører du og holder på modulikonet til startside vises, og skyver det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en modul fra startside, berører du og holder på modulikonet, og drar det deretter til **X Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

Bruke skjermtastaturet

Et program viser skjermtastaturet når du har behov for å skrive inn informasjon.

 **MERK:** Utseendet til tastaturet kan variere.

Bruke e-post

1. Berør .
2. Under **KONTOER** berører du **Legg til konto**.
3. Berør den installerte e-postappen og følg veiledningen på skjermen.
4. Når du skal åpne e-postkontoen, berører du e-postikonet.

Bruke kalenderen

Berør **Kalender**-ikonet og følg veiledningen på skjermen.




MERK: Når du oppretter en e-postkonto, blir e-post, kalenderen og personer som er knyttet til kontoen, automatisk synkronisert.

Bruke klokken


Hvis du vil legge inn en alarm, berører du klokkeikonet og deretter alarmikonet, og følger veiledningen på skjermen.

Utskrift

En utskriftstjeneste må være installert på enheten før du kan skrive ut på en skriver i samme nettverk som enheten. Når du skal velge en utskriftstjeneste, berører du  og deretter **Utskrift** under **System**.

Du kan åpne hver enkelt tilgjengelige tjeneste for å slå den på eller av, se hvilke skrivere som er tilgjengelig, legge til nye skrivere og endre innstillinger for tjenesten.

Slik skriver du ut et dokument, for eksempel en nettside:

1. Berør  og deretter **Skriv ut**.
2. I dialogboksen som vises kan du velge skriver, antall eksemplarer, retning og så videre.
3. Berør **Skriv ut**.

Laste ned apper


Last ned apper, musikk, bøker, spill med mer fra appbutikken for det aktuelle landet eller regionen.



MERK: Du må ha forbindelse med Internett og være logget på en e-postkonto for å laste ned apper.

- Berør ikonet for appbutikken, og berør deretter en kategori eller skriv inn et nøkkelord i søkefeltet.
- Følg veiledningen på skjermen for å laste ned og installere en app.

Avinstallere apper


1. Berør .
2. Berør **Lagringsplass** under **ENHET** og deretter **Apper**.
3. Berør appen du vil avinstallere og deretter **Avinstaller**.
4. Berør **OK** og deretter **OK** igjen.

4 Bruke kameraene


 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.

Ta bilde av deg selv eller av skjermbildet med frontkameraet.

Ta bilde av deg selv

- Berør .
- Berør kameraikonet for å ta en bilde.
Bildet blir lagret i galleriet.

Spille inn video

- Berør .
- Berør videokameraikonet for å spille inn en video.
- Berør den røde knappen for å starte eller stoppe innspilling.
Videoen blir lagret i galleriet.


Ta et skjermbilde

- Trykk og hold på av/på- og volum ned-knappene samtidig i omtrent 1 sekund for å ta et skjermbilde.
Det vises en melding når skjermbildet er lagret i galleriet.

Vise bilder eller videoer

- Hvis du vil se bildene eller videoene i galleriet, berører du **Galleri**-ikonet.
- Når du skal slette et bilde eller en video, berører du bildet eller videoen og deretter **Slett**.


5 Koble til nettverk

 **MERK:** Ikonene på startsiden og utseendet til startsiden kan variere.


Du kan koble nettbrettet til et trådløst nettverk eller Bluetooth®-enheter (kun på enkelte modeller).


Koble til et trådløst nettverk

Surf på Internett, les e-post eller utfør annen Internett-aktivitet.

 **MERK:** Du må ha forbindelse med et trådløst nettverk før du kan koble deg til Internett.

Slik kobler du til et trådløst nettverk:


1. Berør .
2. Kontroller at Wi-Fi er slått på under **TRÅDLØST OG NETTVERK**.
3. Berør **Wi-Fi** og deretter et av de tilgjengelige nettverkene som vises.
4. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen hvis det er nødvendig, og berør **Koble til**.


 **MERK:** Hvis du vil slette sikkerhetsnøkkelen til et trådløst nettverk du tidligere har vært tilkoblet, berører du navnet på nettverket og deretter **Slett**.

Koble til Bluetooth (kun på enkelte modeller)

Koble en Bluetooth-enhet, som hodesett, tastatur eller mus, sammen med nettbrettet.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:

1. Slå Bluetooth-enheten på.
2. Berør .
3. Slå **Bluetooth** på under **TRÅDLØST OG NETTVERK**, og berør deretter **Bluetooth**.
4. Berør navnet på enheten for å gjøre den synlig for alle Bluetooth-enheter i nærheten.
5. Når du skal finne tilgjengelige Bluetooth-enheter, berører du **SØK ETTER ENHETER**.
6. Når enhetsnavnet vises, berører du det for å pare enheten og nettbrettet.

 **MERK:** Når du ikke bruker funksjonen, bør du slå Bluetooth av for å forlenge batteriets driftstid.

Strømme innhold til en HD-TV eller -skjerm (kun på enkelte modeller)

Send skjerm-teknologi gjør det mulig å strømme eller vise innhold, for eksempel filmer, trådløst fra nettbrettet på en kompatibel skjermenhet, som en HD-TV eller -skjerm.

Tips og anbefalinger for best mulig ytelse


- Lagre medieinnhold lokalt på nettbrettet eller på et installert microSD-minnekort.
- Lukk apper som ikke er i bruk.
- Plasser nettbrettet og skjermenheten i samme rom.



MERK: Send skjerm-bildestrømytelsen kan bli påvirket av faktorer i det trådløse miljøet, inkludert Bluetooth-bruk og/eller annen overbelastning av trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

Koble til en trådløs skjerm (kun på enkelte modeller)

Slik kobler du til en trådløs skjerm:

1. Berør .
2. Berør **Trådløst og nettverk** og deretter **Send skjerm**.
3. Velg den trådløse skjermenheten på listen, og følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
4. Hvis du vil justere oppløsningen, berører du **Oppløsning** og deretter glidebryteren for å øke eller redusere oppløsningen.

Hvis adapteren ikke vises på listen over adaptere som er funnet, sjekker du følgende:

- Påse at skjermen eller adapteren er kompatibel med skjermkortet.
- Påse at skjermen eller adapteren er koblet til nettstrøm.
- Påse at brannmuren ikke blokkerer programvaren.
- Oppdater adapterens fastvare ved å følge produsentens veiledning, som enten følger med adapteren eller finnes på produsentens nettsted.
- Forhør deg med adapterens produsent for å få støtte.

Forbedre skjermoppløsningen

- Juster skjermegenskapene til nettbrettet i samsvar med den innebygde skjermoppløsningen til TV-apparatet.
- Søk på Internett eller les brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet eller skjermadapteren, for å finne den innebygde skjermoppløsningen.
- Skjermkortet kan ha en maksimal skjermoppløsning som ikke stemmer overens med den innebygde skjermoppløsningen til TV-apparatet.


Forbedre tilkoblingshastigheten for å forbedre ytelsen

Hvis bildestrømmen ikke er jevn og lyden faller ut i perioder, er det mulig at den trådløse forbindelsen til adapteren har mistet båndbredde.



- Flytt nettbrettet nærmere adapteren. Jo nærmere nettbrettet er adapteren, desto bedre vil tilkoblingshastigheten være.
- Påse at det ikke er noen større hindringer, som vegger, mellom nettbrettet og mottakeren.

- Strøm mediefiler direkte fra nettbrettet, ikke trådløst fra Internett. Strømming fra Internett bruker nettbrettets trådløse forbindelse til både skjermending og Internett, noe som kan redusere den trådløse båndbredden.
- Forhør deg med adapterens produsent for å få støtte.

6 Bruke Innstillinger

 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.

Bruk Innstillinger for å koble til nettverk, angi innstillinger og finne informasjon om nettbrettet.

- Berør  på startsidene.
– eller –
- Sveip nedover fra øvre kant og berør .

TRÅDLØST OG NETTVERK

Velg innstillinger for å koble nettbrettet til trådløse og andre typer nettverk.

- **Wi-Fi** – Aktiver eller deaktiver **Wi-Fi** og koble til et trådløst nettverk for å sjekke e-post, søke på Internett eller bruke sosiale medier.
- **Send skjerm** (kun på enkelte modeller) – Aktiver eller deaktiver forbindelsen til et trådløst nettverk for å strøme innhold fra nettbrettet til en trådløs skjermenhet.
- **Bluetooth** (kun på enkelte modeller) – Aktiver eller deaktiver **Bluetooth** og koble en Bluetooth-enhet, for eksempel et headsett eller tastatur, sammen med nettbrettet.
- **Databruk** (kun på enkelte modeller) – Vis en graf over databruken i den valgte perioden. Databruken for hver installerte app vises også.
- **Mer...** – Aktiver eller deaktiver **Flymodus**, **VPN**, **Festing og portabel trådløs sone** eller **Mobilnettverk**.



ENHET

- **Lyd** – Velg lydvolum, ringetone (kun på enkelte modeller) og vibrasjonsinnstillinger for nettbrettet.
 - **Volumer** – Berør **Volumer** og **Musikk, video, spill og andre medier, Varsler** eller **Alarmer**. Berør glidebryteren for å velge ønsket volum og deretter **OK**.
 - **Telefonringetone** (kun på enkelte modeller) – Berør **Telefonringetone**, berør en ringetone for å velge den og deretter **OK**.
 - **Vibrer når det ringer** (kun på enkelte modeller) – Merk av for å aktivere vibrasjoner eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Kontroller** (kun på enkelte modeller) – Aktiver eller deaktiver spillkontrolleren.
- **Lyd** – Velg lydinnstillinger for varsling, berøring og skjermlås på nettbrettet.
 - **Standard varselyd** – Berør **Standard varselyd**, berør en lyd for å velge den og berør **OK**.
 - **Tastetoner** (kun på enkelte modeller) – Velg avmerkingsruten for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.

- **Berøringslyder** – Velg avmerkingsruten for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Skjermlås-lyd** – Velg avmerkingsruten for å aktivere eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
- **Skjerm** – Velg lysstyrke, bakgrunn og skriftstørrelse for skjermen.
 - **Lysstyrke** – Berør glidebryteren for å velge ønsket lysstyrke.
 - **Bakgrunn** – Når du skal velge et bilde som skal vises på startsidene, velger du **Galleri**, **Animerte bakgrunner** eller **Bakgrunner** og deretter **Angi bakgrunn**.
 - **Hvilemodus** – Velg en tidsforsinkelse før nettbrettet går i hvilemodus.
 - **Dagdrøm** – Velg et bilde som skal vises når nettbrettet dagdrømmer, og berør **Start nå** eller berør **Når skal Dagdrøm aktiveres** og velg **Når i dokk**, **Ved lading** eller **Begge deler**.
 - **Skriftstørrelse** – Velg **Liten**, **Normal**, **Stor** eller **Enorm**.
 - **Send skjerm** (kun på enkelte modeller) – Berør for å vise en liste over tilgjengelige trådløsheter.
- **Lagringsplass** – Vis tilgjengelig plass i nettbrettets minne og microSD™-kortminnet (hvis det er installert).
- **Batteri** – Vis batterilading og batteribruk for forskjellige funksjoner.
- **Apper** – Vis nedlastede apper og apper som kjører. Hvis du vil se informasjon om eller avinstallere en app, berører du appen.

PERSONLIG

- **Posisjon** – Aktiver eller deaktiver modusvalgene **Høy nøyaktighet**, **Batterisparing** eller **Bare enheten**.
- **Sikkerhet** – Velg innstillinger for disse funksjonene:
 - **Skjermsikkerhet** – Berør **Skjermlås**, **Skyv**, **Ansiktslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord** og følg veiledningen på skjermen. Se [Sikre nettbrettet på side 13](#) for å få mer informasjon.
 - **Eierinformasjon** – Hvis du vil vise eierinformasjon på låseskjermen, berører du avmerkingsruten og skriver teksten som skal vises. Hvis du vil deaktivere funksjonen, fjerner du merkingen.
 - **SIM-kortlås** (kun på enkelte modeller) – Hvis et SIM-kort er installert, kan du velge en PIN-kode for å låse SIM-kortet.
 - **Gjør passord synlige** – Berør avmerkingsruten for å aktivere denne funksjonen, eller fjern avmerkingen for å deaktivere den.
 - **Enhetsadministrering** – Berør for å vise eller deaktivere enhetsadministratorer.
 - **Ukjente kilder** – Berør avmerkingsruten for å tillate installering av apper fra ukjente kilder, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
 - **Godkjenn apper** – Berør avmerkingsruten for å deaktivere eller varsle før installering av apper som kan forårsake skade, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
 - **Pålitelig legitimasjon** – Berør for å vise pålitelige legitimasjonssertifikater.
 - **Installer fra lager** – Berør for å installere sertifikater fra internlager.

- **Språk og inndata** – Velg språk-, ordliste-, tastatur- og søkeinnstillinger for nettbrettet.
 - **Språk** – Berør for å velge språk.
 - **Stavekontroll** – Berør avmerkingsruten for å aktivere funksjonen, og berør deretter  for å velge et språk.
 - **Personlig ordliste** – Følg veiledningen på skjermen for å legge til ord i din personlige ordliste.
 - **Tastatur og inndatametoder** – Berør **Standard** for å velge et tastatur.
 - **Skrive ved å snakke** – Berør avmerkingsruten for å aktivere funksjonen, og berør deretter  for å velge innstillinger. Opphev merkingen for å deaktivere funksjonen.
 - **Talesøk** – Velg talesøkinnstillinger for nettbrettet.
 - **Mus/styreplate** – Berør **Pekerhastighet**, berør glidebryteren for å velge ønsket hastighet, og berør deretter **OK**.
- **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** – Velg **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT-** og **PERSONLIGE DATA**-innstillinger for nettbrettet. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data på side 14](#) for å få mer informasjon.

KONTOER

Eksisterende kontoer vises.

- **Legg til konto** – Berør for å legge til en e-postkonto eller annen type konto, berør **+ Legg til konto** og følg veiledningen på skjermen.
- **Synkronisere en konto** – Når du skal synkronisere en konto, berører du navnet på kontoen, berører det på nytt og berører **Synkroniser nå**.
- **Fjerne en konto** – Når du skal fjerne en konto, berører du navnet på kontoen, berører det på nytt og berører **Fjern konto**.

SYSTEM

- **Dato og tid** – Aktiver eller deaktiver **Automatisk dato og tid** og velg innstillinger for tidssone, klokkeslettformat og datoformat.
- **Tilgjengelighet** – Aktiver eller deaktiver **TalkBack**, **Forstørrelsesbevegelser**, **Stor tekst**, **Roter skjerm automatisk**, **Les opp passord**, **Tilgjengelighetssnarvei**, **Utdata for tekst til tale** eller **Trykk og hold inne-forsinkelse**.
- **Utskrift** – Aktiver eller deaktiver utskrift på en tilkoblet skriver.
- **Om nettbrettet** – Vis systemstatus, juridisk informasjon, modellnummeret og operativsystemversjonen til nettbrettet.

Når du skal se etter systemoppdateringer, berører du **Oppdater** og deretter **Sjekk nå**.

7 Overføre filer



MERK: Når det gjelder nettbrett, må USB-festing være slått av før du kan bruke USB til å overføre filer mellom nettbrettet og en Windows®-datamaskin (se [Aktivere festing eller portabel trådløs sone \(kun på enkelte modeller\) på side 17](#)).


1. Koble mikro-USB-kabelen til nettbrettet og til en Windows-datamaskin.


USB-lageret vises som en stasjon på datamaskinen. Du kan kopiere filer frem og tilbake på samme måte som for hvilken som helst annen ekstern enhet.

2. Når du er ferdig med å overføre filer, kan du koble fra USB-kabelen.

8 Sikre nettbrettet

Velg en skjermlåsemetode for å hindre at andre får tilgang til data på nettbrettet.

1. Berør .
2. Berør **Sikkerhet** under **Personlig** og deretter **Skjermlås** under **Skjermsikkerhet**.
3. Under **Velg skjermlås** velger du en av følgende typer skjermlås. Følg deretter veiledningen på skjermen.

 **MERK:** Hvis du tidligere har valgt en skjermlås, må du låse opp skjermen før du kan endre låseinnstillingene.

- **Skyv** – Lås opp skjermen ved å sveipe mot høyre.
- **Ansiktslås** (kun på enkelte modeller) – Lås opp skjermen ved å se på skjermen.
- **Mønster** – Tegn et enkelt mønster for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode** – Skriv inn fire eller flere sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord** – Skriv inn fire eller flere bokstaver eller tall. Dette alternativet gir best beskyttelse hvis du velger et sterkt passord.

9 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppdatere apper, moduler og operativsystemet


HP anbefaler at du regelmessig oppdaterer apper, moduler og operativsystemet til nyeste versjon. Oppdateringer kan løse problemer og gi nettbrettet nye funksjoner og alternativer. Teknologien endres stadig og oppdatering av apper, moduler og operativsystemet sørger for at nettbrettet kjører den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Det kan for eksempel hende at eldre apper og moduler ikke fungerer riktig med det nyeste operativsystemet.

Hvis du laster ned de nyeste versjonene av HP og tredjeparts apper og moduler, vil operativsystemet automatisk laste ned systemoppdateringer og varsle deg når det er klart til å installere disse oppdateringene. Hvis du vil oppdatere operativsystemet manuelt, går du til <http://www.hp.com/support>.

Sikkerhetskopiere og tilbakestille

HP anbefaler sterkt at du regelmessig sikkerhetskopierer personlige data på nettbrettet til en annen datamaskin, på en egen lagringsenhet eller i nettskyen ved å bruke en av flere kommersielt tilgjengelige løsninger.

Du kan velge innstillinger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data i tilfelle tap.

1. Berør .
2. Berør **Sikkerhetskopier og tilbakestill** under **PERSONLIG**.
3. Velg ett eller flere av følgende under **Sikkerhetskopier og gjenoppsett**:
 - **Sikkerhetskopier dataene mine** – Velg denne avmerkingsruten for å aktivere sikkerhetskopiering av appdata, trådløse passord og andre innstillinger til Internett-servere, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.
 - **Sikkerhetskopier konto** – Velg en e-postkonto for sikkerhetskopiering av data.
 - **Automatisk gjenoppretting** – Velg denne avmerkingsruten for å aktivere gjenoppretting av sikkerhetskopierte innstillinger og data når en app installeres på nytt, eller fjern avmerkingen for å deaktivere funksjonen.

Tilbakestilling til fabrikkstandard


Tilbakestille med nettbrettet slått på

Hvis nettbrettet starter normalt og du kan logge deg på eierkontoen (den første kontoen som ble opprettet på enheten), følger du fremgangsmåten i dette avsnittet.

Slik tilbakestiller du alle innstillinger og sletter alle data på enheten:

1. Berør .
2. Berør **Sikkerhetskopier og tilbakestill** under **PERSONLIG**.

3. Velg **Tilbakestilling til fabrikkstandard** under **PERSONLIGE DATA**.

 **FORSIKTIG:** Alle data som er lagret på enheten, blir slettet når du utfører en tilbakestilling til fabrikkstandard. Alle apper blir avinstallert. Det kan være mulig å gjenopprette data i e-postkontoen. Sikkerhetskopier alle viktige filer på en ekstern lagringsenhet eller i nettskyen ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig løsning før du tilbakestiller nettbrettet.

4. Berør **Tilbakestill nettbrettet**.


5. Hvis du har angitt et passord for låst skjerm på nettbrettet, må du skrive inn passordet når du blir bedt om det.


6. Berør **Slett alt** for å starte tilbakestillingen.

Nettbrettet slår seg av. Når tilbakestillingen av er fullført, starter nettbrettet.

Tilbakestille med nettbrettet slått av

Hvis nettbrettet ikke starter normalt eller hvis du ikke husker passordet for låst skjerm, kan du tilbakestille nettbrettet uten å slå det på.

 **FORSIKTIG:** Alle data som er lagret på enheten, blir slettet når du utfører en tilbakestilling til fabrikkstandard. Alle apper blir avinstallert, men det kan være mulig å gjenopprette data i e-postkontoen. Sikkerhetskopier alle viktige filer på en ekstern lagringsenhet eller i nettskyen ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig løsning før du tilbakestiller nettbrettet.


 **MERK:** Berøringsskjermen er deaktivert når enheten er i gjenopprettingsmodus. Bruk knappene volum opp (+) og volum ned (-) til å navigere opp eller ned i gjenopprettingsmenyen.














1. Lad nettbrettet i minst en halv time og koble deretter strømadapteren fra nettbrettet.
2. Hvis et microSD-kort er installert i nettbrettet, tar du ut minnekortet før du tilbakestiller nettbrettet.
3. Med nettbrettet slått av trykker du på og holder av/på-knappen og trykker på volum opp (+) samtidig.
4. Trykk og hold på av/på-knappen og volum opp (+) i flere sekunder.
5. Når Velg oppstartsmodus vises, trykker du på volum opp (+) for å markere **Gjenoppretting**, og trykker deretter på av/på-knappen for å velge **Gjenoppretting**.
6. Trykk og hold på av/på-knappen, og trykk deretter én gang på volum opp (+) for å angi gjenopprettingsmodus.
7. Trykk på volum ned (-) for å markere **slett data / tilbakestilling til fabrikkstandard**, og trykk deretter på av/på-knappen for å starte tilbakestillingen.
8. Trykk på volum ned (-) for å velge **Ja, slett alle brukerdata**, og trykk deretter på av/på-knappen.
Et systemskjerm bilde viser tilbakestillingsprosessen.
9. Når skjermen viser meldingen **Sletting av data fullført**, trykker du på volum ned (-) for å markere **Omstart system nå** og trykker på av/på-knappen for å velge.

Nettbrettet blir omstartet.

10 Talenettbrettfunksjoner (kun talenettbrett)


Bruke taleoppringsfunksjoner (kun talenettbrett)

 **MERK:** Ikonene på startsidene og utseendet til startsidene kan variere.

Ikon	Beskrivelse
	Ta en samtale – Berør  -ikonet på startsidene eller Apper-skjermen og berør deretter tastene for å skrive telefonnummeret og ikonet. – eller – Berør  , et kontaktnavn og deretter  -ikonet.
	Besvare et anrop – Skyv  -ikonet utenfor sirkelen.
	Avslutte en samtale – Berør  -ikonet nederst på skjermen.
	Sende en anrop til talepost – Skyv  -ikonet utenfor sirkelen.
	Besvare et nylig anrop – Berør  -ikonet og deretter et nylig anrop for å besvare det.
	Personer – Gir deg mulighet til å lagre mye brukte telefonnumre. Telefonnumrene du har mest kontakt med, kommer først.

Koble til et mobilt nettverk (kun talenettbrett)

Hvis et mikro-SIM-kort ikke er forhåndsinstallert, kan du kjøpe et mikro-SIM-kort hos en mobiloperatør. Når du skal sette inn mikro-SIM-kortet, kan du se *Hurtigstart*-veiledningen som følger med produktet.

1. Berør .
2. Under **TRÅDLØST OG NETTVERK** berører du **Mer ...**, **Mobilnettverk** og deretter **Tilgangspunktnavn**.
3. Sveip ned fra øvre kant, berør **Velg nytt APN** og følg veiledningen på skjermen.


Aktivere dataoverføring (kun på enkelte modeller)

Slik aktiverer du dataoverføring i et mobilt nettverk:


1. Berør .
2. Under **TRÅDLØST OG NETTVERK** berører du **Mer ...** og **Mobilnettverk** og deretter **Mobildata**.

Aktivere festing eller portabel trådløs sone (kun på enkelte modeller)

Slik deler du produktets mobildataforbindelse via USB eller som en portabel trådløs sone:

1. Berør .
2. Under **TRÅDLØST OG NETTVERK** berører du **Mer ...** og deretter **Festing og portabel trådløs sone**.
3. Når du skal konfigurere en portabel trådløs sone, berører du **Mobil Wi-Fi-sone**.
4. Hvis du vil dele produktets mobildataforbindelse, berører du **Bluetooth-festing** eller **USB-festing**.

Slik deaktiverer du festing:

1. Berør .
2. Under **TRÅDLØST OG NETTVERK** berører du **Mer ...** og deretter **Festing og portabel trådløs sone**.
3. Hvis du vil deaktivere festing, berører du **USB-festing** og kobler fra USB-enheten, eller berører **Bluetooth-festing**.

11 Flere HP-ressurser

Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
HPs kundestøtte Gå til http://welcome.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none">• Chatte med en HP-tekniker på Internett• Finne telefonnumre til kundestøtte• Finne et HP-servicesenter
<i>Hurtigstart</i> <i>Hurtigstart</i> -håndboken finnes i produktesken.	<ul style="list-style-type: none">• Grunnleggende brukerveiledning.
<i>Produktmerknader</i> Dokumentet <i>Produktmerknader</i> er plassert i dokumentmappen i produktesken.	<ul style="list-style-type: none">• Viktige merknader om forskrifter

Stikkordregister

A

alle apper-ikon 2
ansiktslås 13
apper 3
 avinstallere 4
 laste ned 4

B

batteri 9
bilder 5
 av deg selv 5
 vise 5
Bluetooth 6, 9

D

datamaskin 6
dataoverføring 16
dato 11
dato og klokkeslett 9

F

festing 17
filoverføring 12
flyttbar trådløs sone 17

G

Gmail 3

H

hjem-ikon 2
Hurtigstart 18

I

ikoner 2
innstillinger 9

K

kalender 3
kamera 5
klokke 3, 4
klokkeslett 11
kontoer 9, 11

L

lagring 9

laste ned 3

lyd 9
lyder 9

M

moduler 3

N

nettverk 6, 9
 mobile 16
nylige apper-ikon 2

P

passord 13
PIN-kode 13
Produktmerknader 18

S

sikkerhetskopiering og
 gjenoppretting 14
skjerm 9
skjermbilde 5
skjermdumper 5
skjermlås 13
skrive ut 5
språk 9
søk-ikon 2

T

taleoppringing (kun talenettbrett)
 16
talesøk-ikon 2
tilbake-ikon 2
tilbakestille 14, 15
tilbakestilling til fabrikkstandard
 14
tilgjengelighet 11

U

utskrift 4, 11

V

videoer
 spille inn 5
 vise 5

W

Wi-Fi 6, 9