

Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. SD Logosu, marka sahibinin ticari markasıdır. Windows, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli bir ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

İkinci Basım: Haziran 2014

Birinci Basım: Mart 2014

Belge Parça Numarası: 764254-142

Ürün bildiri

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Yazılım şartları

Bu tablete önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım ürününü yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir şekilde kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) şartlarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız, yapacağınız tek şey, satın alma yerinizin geri ödeme politikasına tabi olmak üzere, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) geri ödeme almak için 14 gün içinde iade etmektir.


Ek bilgi almak veya tablet için tam geri ödeme yapılmasını istemek için lütfen yerel satış noktanıza (satıcıya) başvurun.


İçindekiler

1 Temel bilgiler	1
Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma	1
2 Ana ekranı kullanma	2
3 Uygulamaları ve widget'ları kullanma	3
Ekran klavyesini kullanma	3
E-postayı kullanma	3
Takvimi kullanma	4
Saati kullanma	4
Yazdırma	4
Uygulama indirme	4
Uygulama kaldırma	4
4 Kameraları kullanma	5
Kendi fotoğrafınızı çekme	5
Video kaydetme	5
Ekran görüntüsünü kaydetme	5
Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme	5
5 Ağlara bağlanma	6
Kablosuz ağa bağlanma	6
Bluetooth'a bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	6
Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak (yalnızca belirli modellerde)	6
Kablosuz bir ekrana bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	7
6 Ayarlar'ı kullanma	9
KABLOSUZ VE AĞLAR	9
CİHAZ	9
KİŞİSEL	10
HESAPLAR	11
SİSTEM	11
7 Dosya aktarımı	12

8	Tabletinizi korumaya alma	13
9	Verilerinizi yedekleme ve kurtarma	14
	Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini güncelleştirme	14
	Yedekleme ve sıfırlama	14
	Fabrika verilerine sıfırlama	14
	Tablet açıkken sıfırlama	14
	Tablet kapalıyken sıfırlama	15
10	Sesli tablet özellikleri (yalnızca sesli tabletlerde)	16
	Sesli arama özelliğini kullanma (yalnızca sesli tabletlerde)	16
	Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca sesli tabletler)	16
	Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli modellerde)	16
	Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli modellerde)	17
11	Ek HP kaynakları	18
	Dizin	19

1 Temel bilgiler


 **NOT:** Temel alıřtırma ynergeleri iin, tabletinizle birlikte kutuda verilen basılı *Hızlı Bařlangı* kılavuzuna bakın.

 **NEMLİ:** Tableti ilk kez kullanmadan nce harici g kaynađına bađlayıp en az 15 dakika pili řarj edin.

Tabletinizi kullanmaya bařlamak iin, řu ynergeleri izleyin:

1. Pili řarj ettikten sonra ve ekranda pil resmi grntlenirken, g dđmesini HP veya Compaq logosu grntlenene dek 5 saniye kadar basılı tutup tableti aın.



Tableti ilk aıřınızda, bir Karřılama ekranı greceksiniz.

 **NEMLİ:** Ekranda pil resmi grntlenmezse, resmi grntlemek iin g dđmesine kısa sre basın, sonra da HP veya Compaq logosu grntlenene dek g dđmesini basılı tutun.

2. Dil semek ve bir kablosuz ađa bađlanmak iin ekrandaki ynergeleri izleyin.


Ekranı kilitleme ve ekran kilidini ama

Kilitleme—G dđmesine basın.






Kilidi ama—G dđmesine basarak tableti aın, ardından parmađınızı  zerine koyup simgeyi  konumuna kaydırın.

2 Ana ekranı kullanma




Ana ekran, hızla erişmek istediğiniz bilgileri, medyayı ve uygulamaları özelleştirebileceğiniz merkezi bir konumdur.

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

- Bildirimleri görüntülemek için, sol üst kenarı aşağı çekin.
- Ayarları görüntülemek için, sağ üst kenarı aşağı çekin (yalnızca belirli modellerde).
- Tabloda açıklanan eylemi gerçekleştirmek için bir simgeye dokunun.


Simge	Açıklama
	<p>Tüm uygulamalar (yalnızca belirli modellerde)—Tüm uygulamaların listesini görüntüler.</p> <p>Tüm widget'ları görmek için Widget'lar sekmesine dokunun.</p> <p>– veya –</p> <p>Ana ekrana dokunup basılı tutarak Ana Ekranı Ayarla menüsünü görüntüleyin, sonra da Widget'lar'ı seçin.</p>
	<p>Geri—Önceki ekranı açar.</p>
	<p>Ana Ekran—Merkezi Ana ekranı açar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sol veya sağ Ana ekranı görmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.• Ana ekrana hızla geri dönmek için,  simgesine dokunun.
	<p>Son uygulamalar—Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Açmak için uygulamaya dokunun.• Bir uygulamayı listeden çıkarmak için, tablet modeline bağlı olarak sola veya sağa ya da yukarı veya aşağı sürükleyin.

Arama*

Simge	Açıklama
	<p>Ara—Yüklü arama uygulaması ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.</p>
	<p>Sesli arama— simgesine dokunup bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyerek yüklü arama uygulaması ile arama yapmanıza olanak tanır.</p>


*Arama özelliği modele ve ülkeye göre değişir.


3 Uygulamaları ve widget'ları kullanma


 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Tabletinizde kurulu bir uygulamayı açmak için uygulamaya dokununuz.

Widget'lar, sık sık güncellenen içerikleri görüntüleyen özel işleve sahip uygulamalardır. Güncellenen içeriği widget'ı açmadan görüntüleyebilirsiniz.


Tüm uygulamaları görmek için,  simgesine (yalnızca belirli modellerde) dokununuz.

- Bir uygulamayı açmak için simgeye dokununuz. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine dokununuz.
- Ana ekrana bir uygulama eklemek için, Ana ekran belirene dek uygulama simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyiniz.
- Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, uygulama simgesini basılı tutunuz, sonra da ekranın üst kısmındaki **X Kaldır** simgesine sürükleyiniz.

Tüm widget'ları görmek için,  simgesine (yalnızca belirli modellerde) dokununuz, sonra da **Widget'lar** sekmesine dokununuz.


– veya –

Ana ekrana dokunup basılı tutarak **Ana Ekranı Ayarla** menüsünü görüntüleyiniz, sonra da **Widget'lar**'ı seçiniz.


- Bir widget'ı açmak için simgeye dokununuz. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine dokununuz.
- Ana ekrana bir widget eklemek için, Ana ekran belirene dek widget simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyiniz.
- Bir widget'ı Ana ekrandan kaldırmak için, widget simgesini basılı tutunuz, sonra da ekranın üst kısmındaki **X Kaldır** simgesine sürükleyiniz.

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesi, bilgi girmenizi gerektiren bir uygulama olduğunda görüntülenir.

 **NOT:** Klavyenin görünümü değişebilir.

E-postayı kullanma

1.  simgesine dokununuz.
2. **HESAPLAR** altında, **Hesap ekle**'ye dokununuz.
3. Kurulu e-posta uygulamasına dokununuz, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyiniz.
4. E-posta hesabınıza erişmek için, e-posta simgesine dokununuz.

Takvimi kullanma

Takvim simgesine dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.




NOT: Bir e-posta hesabı eklediğinizde, o hesaba ilişkilendirilmiş e-posta, takvim ve kişiler otomatik olarak eşitlenir.

Saati kullanma


Alarm eklemek için, saat simgesine dokunun, alarm simgesine dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazdırma

Aygıtınızla aynı ağdaki bir yazıcıya yazdırmadan önce, aygıtınıza bir yazdırma hizmeti yüklenmiş olmalıdır. Bir yazdırma hizmeti seçmek için  simgesine dokunun, sonra da **Sistem**'in altından **Yazdırma**'ya dokunun.

Her bir kullanılabilir hizmeti açarak açık veya kapalı duruma getirebilir, hangi yazıcıların kullanılabileceğini görebilir, yeni yazıcılar ekleyebilir ve hizmetin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Web sayfası gibi bir belge yazdırmak için:

1.  simgesine, sonra da **Yazdır**'a dokunun.
2. Beliren iletişim penceresinde, yazıcıyı, kopya sayısını, yönü vb. ayarları seçebilirsiniz.
3. **Yazdır**'a dokunun.

Uygulama indirme


Bölgenize veya ülkenize yönelik uygulama mağazasından uygulamalar, müzik, kitaplar, oyunlar ve çok daha fazlasını indirin.




NOT: Uygulama indirmek için internete bağlı durumda ve bir e-posta hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir.

- Uygulama mağazası için simgeye dokunun, sonra da bir kategoriye dokunun veya arama alanına bir anahtar sözcük yazın.
- Bir uygulama indirip yüklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama kaldırma


1.  simgesine dokunun.
2. **CİHAZ** altından, **Depolama alanı**'na dokunun, sonra da **Uygulamalar**'a dokunun.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, sonra da **Kaldır**'a dokunun.
4. **Tamam**'a, sonra da tekrar **Tamam**'a dokunun.

4 Kameraları kullanma


 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü deęişebilir.

Ön kamera ile kendi fotoğrafınızı çekebilir veya ekran görüntüleri kaydedebilirsiniz.

Kendi fotoğrafınızı çekme

-  simgesine dokunun.
- Fotoğraf çekmek için, kamera simgesine dokunun.
Fotoğraf Galeri'ye kaydedilir.

Video kaydetme

-  simgesine dokunun.
- Video kaydetmek için, video kamera simgesine dokunun.
- Kaydı başlatmak veya durdurmak için, kırmızı düğmeye dokunun.
Video Galeri'ye kaydedilir.


Ekran görüntüsünü kaydetme

- Anlık ekran görüntüsü kaydetmek için Güç düğmesi ile ses düzeyi azaltma düğmesine aynı anda 1 saniye kadar basın.
Ekran görüntüsü Galeri'ye kaydedildiğinde bir mesaj görüntülenir.

Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme

- Galeri'nizdeki fotoğraf veya videoları görüntülemek için, **Galeri** simgesine dokunun.
- Bir fotoğraf veya videoyu silmek için, fotoğrafa veya videoya dokunun, sonra da **Sil**'e dokunun.


5 Ağlara bağlanma

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.


Tableti kablosuz bir ağa veya Bluetooth® aygıtlarına bağlayabilirsiniz (yalnızca belirli modellerde).


Kablosuz ağa bağlanma

Web'de gezinin, e-postalarınızı okuyun veya diğer çevrimiçi etkinlikleri gerçekleştirin.

 **NOT:** İnternet'e bağlanabilmek için öncelikle kablosuz ağa bağlı olmanız gerekir.

Kablosuz ağa bağlanmak için:


1.  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altında Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
3. **Wi-Fi** öğesine dokununuz, sonra da görüntülenen kullanılabilir ağlardan birine dokununuz.
4. Gerekirse güvenlik anahtarını girin, sonra da **Bağlan**'a dokununuz.


 **NOT:** Daha önce bağlanmış olduğunuz bir kablosuz ağın güvenlik anahtarını silmek için, ağın adına dokununuz, sonra da **Unut**'a dokununuz.

Bluetooth'a bağlanma (yalnızca belirli modellerde)

Kulaklık, klavye veya fare gibi bir Bluetooth cihazını tabletinizle eşleştirebilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için:

1. Bluetooth cihazını açın.
2.  simgesine dokununuz.
3. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altından, **Bluetooth** özelliğini açın, sonra da **Bluetooth**'a dokununuz.
4. Aygıtınızın adına dokunarak onu civardaki tüm Bluetooth aygıtlarına görünür yapın.
5. Kullanılabilir Bluetooth cihazlarını bulmak için, **CİHAZ ARA**'ya dokununuz.
6. Cihaz adı belirlediğinde, cihazı tabletinizle eşleştirmek için dokununuz.

 **NOT:** Pil ömrünü en yükseğe çıkarmak için, kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın.

Yüksek tanımlı bir TV veya monitöre kesintisiz içerik akışı yapmak (yalnızca belirli modellerde)

Cast ekran teknolojisi, film gibi içerikleri tabletinizden yüksek tanımlı TV veya monitör gibi uyumlu bir görüntü bağdaştırıcısına kablosuz akış yapmanıza veya görüntülemenize olanak tanır.

En iyi performansı sağlama yönelik ipuçları ve öneriler


- Medya içeriğini yerel olarak tabletinizde veya yüklü bir mikro SD bellek kartında depolayın.
- Kullanılmayan uygulamaları kapatın.
- Tabletinizi ve görüntü bağdaştırıcınızı aynı odaya yerleştirin.



NOT: Cast ekran video akış performansı, yakın çevredeki Bluetooth kullanımı ve/veya diğer kablosuz ağ tüketimi dahil, kablosuz ortam faktörlerinden etkilenebilir.

Kablosuz bir ekrana bağlanma (yalnızca belirli modellerde)

Kablosuz bir ekrana bağlanmak için:

1.  simgesine dokunun.
2. **Kablosuz ve Ağlar**'a dokunun, sonra da **Cast ekran**'a dokunun.
3. Kablosuz görüntü bağdaştırıcınızı listeden seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek bağlantıyı tamamlayın.
4. Çözünürlüğü ayarlamak için, **Çözünürlük**'e dokunun, sonra da kaydırıcıya dokunarak çözünürlüğü arttırın ya da azaltın.

Bağdaştırıcınız algılanan bağdaştırıcılar listesinde görünmüyorsa, aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Ekranın veya bağdaştırıcının bağdaştırıcınızla birlikte çalışmak için uyumlu olduğundan emin olun.
- Ekranın veya bağdaştırıcının harici güce bağlı olduğundan emin olun.
- Güvenlik duvarınızın yazılımı engellemiyor olduğundan emin olun.
- Bağdaştırıcı belleğini bağdaştırıcınızla birlikte gelen veya üreticinin web sitesindeki üretici yönergelerini kullanarak güncelleştirin.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

Ekran çözünürlüğünü geliştirme

- Tabletinizdeki ekran özelliklerini, TV'nizin yerel ekran çözünürlüğüne uyacak şekilde ayarlayın.
- Yerel ekran çözünürlüğünü bulmak için Internet'te arama yapın veya TV'nizle veya ekran bağdaştırıcısıyla birlikte gelen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- Ekran bağdaştırıcısı TV'nin yerel ekran çözünürlüğüne uymayan en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olabilir.


Performansı geliştirmek için bağlantı hızını arttırın.

Kesintisiz video akışında sorun oluyorsa veya ses kesintisi yaşıyorsanız, bağdaştırıcınıza yapılan kablosuz bağlantısının bant genişliğinde kayıp yaşanmış olabilir.



- Tableti bağdaştırıcınıza yaklaştırın. Tabletiniz bağdaştırıcınıza ne kadar yakında, bağlantı hızı o kadar iyi olur.
- Tabletinizle alıcı arasında duvar gibi büyük engeller olmadığından emin olun.

- Medya dosyalarını doğrudan tabletinizden akış yapın, İnternet'ten kesintisiz olarak değil. İnternet'ten akış yapmak, tabletin kablosuz bağlantısının hem Cast ekran hem de İnternet için kullanılmasına ve sonuç olarak kablosuz bant genişliğinin düşmesine neden olabilir.
- Destek için bağdaştırıcı üreticisine başvurun.

6 Ayarlar'ı kullanma

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü deęişebilir.

Ađlara bağlanmak, tercihleri belirlemek ve tabletinizle ilgili bilgileri bulmak için Ayarlar'ı kullanın.

- Ana ekranda  simgesine dokunun.
– veya –
- Üstten çekin, sonra da  simgesine dokunun.

KABLOSUZ VE AĐLAR

Tabletinizi kablosuz ve diđer ađ türlerine bağlamak için tercihleri belirleyin.

- **Wi-Fi**—**Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve e-postanızı kontrol etmek, Web'de arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için bir kablosuz ađa bağlanın.
- **Cast ekran** (yalnızca belirli modellerde)—Tabletinizden bir kablosuz ekran bağdaştırıcısına içerik akışı yapmak için bir kablosuz ađa bağlantıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bluetooth** (yalnızca belirli modellerde)—**Bluetooth**'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve kulaklık seti veya klavye gibi bir Bluetooth aygıtını tabletinizle eşleştirin.
- **Veri kullanımı** (yalnızca belirli modellerde)—Seçilen zaman zarfında kullanılan verilerin grafiğini görüntüleyin. Yüklü her uygulamanın veri kullanımı miktarı da görüntülenir.
- **Diđer...**—**Uçak modu**, **VPN**, **Tethering ve taşınabilir etkin nokta** veya **Mobil ađlar**'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



CİHAZ

- **Ses**—Tabletinizin ses, zil sesi (yalnızca belirli modellerde) ve titreşim gibi tercihlerini belirleyin.
 - **Ses Düzeyleri**—**Ses Düzeyleri**'ne, **Müzik**, **video**, **oyunlar ve diđer medya**'ya, **Bildirimler**'e veya **Alarmlar**'a dokunun. İstenilen ses düzeyini seçmek için kaydırıcıya dokunun, sonra da **Tamam**'a dokunun.
 - **Telefon zil sesi** (yalnızca belirli modellerde)—**Telefon zil sesi**'ne dokunun, dokunup bir zil sesi seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun.
 - **Çalarken titret** (yalnızca belirli modellerde)—Titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
- **Denetleyici** (yalnızca belirli modellerde)—Oyun denetleyicisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**—Tabletiniz için bildirim, dokunma ve ekran kilidi ses tercihlerini belirleyin.
 - **Varsayılan bildirim sesi**—**Varsayılan bildirim sesi**'ne dokunun, dokunup bir ses seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun.
 - **Tuş takımı dokunma tonları** (yalnızca belirli modellerde)—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.

- **Dokunma sesleri**—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
- **Ekran kilidi sesi**—Etkinleştirmek için onay kutusunu seçin, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
- **Ekran**—Tabletiniz için ekran parlaklığı, duvar kağıdı ve yazı tipi boyutu seçin.
 - **Parlaklık**—İstenilen parlaklığı seçmek için kaydırıcıya dokununuz.
 - **Duvar kağıdı**—Ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmek için **Galeri**'yi, **Canlı Duvar Kağıtları**'nı veya **Duvar Kağıtları**'nı seçin, sonra da **Duvar Kağıdı Ayarla**'yı seçin.
 - **Uyku**—Tabletin uyku moduna gireceği bir süre seçin.
 - **Hafif Uyku**—Tablet hafif uyku modundayken görüntülenecek bir resim seçin, sonra da **Şimdi başlat**'ı seçin veya **Hafif uykuya geçilecek zaman**'a dokununuz, sonra da **Yuvadayken**'i, **Şarj olurken**'i veya **Her iki durumda**'yı seçin.
 - **Yazı tipi boyutu**—**Küçük**'ü, **Normal**'i, **Büyük**'ü veya **Çok Büyük**'ü seçin.
 - **Cast ekran** (yalnızca belirli modellerde)—Kullanılabilir kablosuz aygıtlar listesini görüntülemek için dokununuz.
- **Depolama alanı**—Tablet belleğinde ve mikro SD™ kartı belleğinde (takılıysa) kalan boş alanı görüntüleyin.
- **Pil**—Pil şarjı yüzdesini ve çeşitli özelliklere göre pil kullanımını görüntüleyin.
- **Uygulamalar**—İndirilen uygulamaları ve çalışan uygulamaları görüntüleyin. Bilgileri görüntülemek veya bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamaya dokununuz.

KİŞİSEL

- **Konum**—**Yüksek doğruluk**, **Pil tasarrufu** veya **Yalnızca aygıt Modu seçimi**'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güvenlik**—Aşağıdaki özelliklere yönelik tercihleri belirleyin:
 - **Ekran güvenliği**—**Ekran kilidi**'ne, **Kaydırma**, **Yüz tanıma kilidi**, **Desen**, **PIN**'a veya **Şifre**'ye dokununuz, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Tabletinizi korumaya alma, sayfa 13](#).
 - **Sahip bilgileri**—Kilit ekranında sahip bilgilerini göstermek için, onay kutusuna dokununuz, sonra da görüntülenecek metni girin. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
 - **SIM kart kilidi** (yalnızca belirli modellerde)—SIM kart takılıysa, SIM kartı kilitlemek için bir PIN kodu belirleyin.
 - **Şifreleri görünür yap**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokununuz, devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
 - **Cihaz yönetimi**—Cihaz yöneticilerini görüntülemek veya devre dışı bırakmak için dokununuz.
 - **Bilinmeyen kaynaklar**—Bilinmeyen kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin vermek için onay kutusuna dokununuz ya da bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunun seçimini kaldırın.
 - **Uygulamaları doğrula**—Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermemek veya öncesinde uyarılmak için onay kutusuna dokununuz ya da bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunun seçimini kaldırın.

- **Güvenilir kimlik bilgisi**—Güvenilir kimlik bilgisi sertifikalarını görüntülemek için dokunun.
- **Şuradan yükle**—Sertifikaları dahili depolamadan yüklemek için dokunun.
- **Dil ve giriş**—Tabletinizin dil, yazım, klavye ve arama tercihlerini belirleyin.
 - **Dil**—Dil seçmek için dokunun.
 - **Yazım denetleyici**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokunun, sonra da  simgesine dokunup bir dil seçin.
 - **Kişisel sözlük**—Ekrandaki yönergeleri izleyerek kişisel sözlüğünüze sözcük ekleyin.
 - **Klavye ve giriş yöntemleri**—Klavye seçmek için **Varsayılan**'a dokunun.
 - **Sesle yazma**—Bu özelliği etkinleştirmek için onay kutusuna dokunun, sonra da  simgesine dokunup tercihleri belirleyin. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
 - **Sesli arama**—Tabletinizin sesli arama tercihlerini belirleyin.
 - **Fare/izleme paneli**—**İmleç hızı**'na dokunun, kaydırıcıya dokunup istenilen hızı seçin, sonra da **Tamam**'a dokunun.
- **Yedekleme ve sıfırlama**—**YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME**'yi, **KİŞİSEL VERİLER**'i seçerek tabletiniz için tercihleri belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verilerinizi yedekleme ve kurtarma, sayfa 14.](#)

HESAPLAR

Mevcut hesaplar görüntülenir.

- **Hesap ekleme**—Bir e-posta hesabı veya başka bir hesap türü eklemek için **+ Hesap ekle**'ye dokunun, sonra da ekran yönergelerini izleyin.
- **Hesabı senkronize etme**—Hesabı senkronize etmek için, hesabın adına dokunun, tekrar dokunun, sonra da **Şimdi senkronize et**'e dokunun.
- **Hesabı kaldırma**—Hesabı kaldırmak için, hesabın adına dokunun, tekrar dokunun, sonra da **Şimdi kaldır**'a dokunun.

SİSTEM

- **Tarih ve saat**—**Otomatik tarih ve saat**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve saat dilimi, saat formatı ve tarih formatı tercihlerini belirleyin.
- **Erişilebilirlik**—**TalkBack**, **Büyütme hareketleri**, **Büyük metin**, **Ekranı otomatik döndürme**, **Şifreleri sesli olarak oku**, **Erişilebilirlik kısayolu**, **Metin-konuşma çıkışı** veya **Dokunma ve tutma bekleme süresi**'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Yazdırma**—Bağlı bir yazıcıya yazdırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Tablet hakkında**—Tabletinizin sistem durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını ve işletim sistemi sürümünü görüntüleyin.

Sistem güncelleştirmelerini denetlemek için **Güncelleştir**'e dokunun, sonra da **Şimdi denetle**'ye dokunun.

7 Dosya aktarımı



NOT: Yalnızca sesli tabletlere yönelik olarak, dosyaları tabletiniz ve bir Windows® bilgisayar arasında aktarabilmek için önce USB tethering'in kapatılmış olması gerekir (bkz. [Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme \(yalnızca belirli modellerde\), sayfa 17](#)).


1. Mikro USB kablosunu tabletinize ve bir Windows bilgisayarına bağlayın.


USB depolama birimi bilgisayarda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici aygıtaya yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz.

2. Dosya aktarımını tamamladığınızda, USB kablosunu ayırın.

8 Tabletinizi korumaya alma

Başkalarının tabletinizdeki verilere erişmesini engellemek için, bir ekran kilidi yöntemi seçin.

1.  simgesine dokunun.
2. **KİŞİSEL** altından **Güvenlik**'e dokunun, sonra da **EKRAN GÜVENLİĞİ** altından **Ekran kilidi**'ne dokunun.
3. **Ekran kilidini seç**'in altında, aşağıdaki ekran kilidi türlerinden birini seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

 **NOT:** Daha önce bir ekran kilidi seçtiyseniz, kilit ayarlarını değiştirmeden önce ekran kilidini açmanız gerekir.

- **Kaydırma**—Sağa çekerek ekran kilidini açın.
- **Yüz Tanıma Kilidi (yalnızca belirli modellerde)**—Ekrana bakarak ekran kilidini açın.
- **Desen**—Basit bir desen çizerek ekran kilidini açın.
- **Pin**—Dört veya daha fazla rakam girerek ekran kilidini açın.
- **Şifre**—Dört veya daha fazla harf ya da rakam girin. Güçlü bir şifre seçilmesi halinde, en yüksek korumayı bu seçenek sunar.

9 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma

Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini güncelleştirme


HP, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi en son sürümlerle düzenli olarak güncelleştirmenizi önerir. Güncelleştirmeler sorunları çözerek tabletinize yeni özellikler ve seçenekler kazandırabilir. Teknoloji sürekli geliştiğinden, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi güncelleştirmek tabletinizin var olan en son teknolojiyi kullanmasını sağlar. Örneğin, eski uygulamalar ve widget'lar en son işletim sistemiyle iyi çalışmayabilir.

HP ve üçüncü taraf uygulama ve widget'ların en son sürümlerini indirirseniz, işletim sistemi, güncelleştirmeleri otomatik indirecek ve bu güncelleştirmeler yüklenmeye hazır olduğunda sizi uyaracaktır. İşletim sisteminizi el ile güncelleştirmek isterseniz, <http://www.hp.com/support> adresine gidin.

Yedekleme ve sıfırlama

HP, piyasada satılan sayısız çözümden birini kullanarak, tabletinizdeki kişisel verilerinizi düzenli olarak bir başka bilgisayara, bu iş için ayrılmış bir depolama aygıtına veya buluta yedeklemenizi kuvvetle önerir.

Kaybolma ihtimaline karşı, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme tercihlerini seçebilirsiniz.


1.  simgesine dokunun.
2. **KİŞİSEL** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokunun.
3. **YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME** altında, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını seçin:
 - **Verilerimi yedekleme**—Uygulama verilerinin, kablosuz şifrelerinin ve diğer ayarların internet sunucularına yedeklenmesini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin veya onay kutusunun işaretini kaldırarak bu özelliği devre dışı bırakın.
 - **Yedek hesabı**—Verilerin yedekleneceği bir internet hesabı seçin.
 - **Otomatik geri yükleme**—Bir uygulama yeniden yüklendiğinde, yedeklenmiş olan ayarların ve verilerin geri yüklenmesi için onay kutusunu seçin veya onay kutusunun işaretini kaldırarak bu özelliği devre dışı bırakın.

Fabrika verilerine sıfırlama

Tablet açıkken sıfırlama

Tablet normal bir şekilde başlıyorsa ve sahip hesabında oturum açabiliyorsanız (aygıtta eklenen ilk hesap), bu bölümdeki adımları izleyin.

Aygıttaki tüm ayarları sıfırlamak ve tüm verileri silmek için:

1.  simgesine dokunun.
2. **KİŞİSEL** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokunun.

3. **KİŞİSEL VERİLER** bölümünde, **Fabrika verilerini sıfırlama**'yı seçin.

⚠ DİKKAT: Aygıtınıza kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır. E-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak, tableti sıfırlamadan önce önemli bir dosyalarınızı harici bir depolama aygıtına veya buluta yedekleyin.

4. **Tableti sıfırla**'ya dokununuz.

5. Tabletinize bir kilit ekranı şifresi ayarladıysanız, istendiğinde şifreyi girin.

6. Sıfırlama işlemini başlatmak için **Her şeyi sil**'e dokununuz.

Tablet kapanır. Sıfırlama tamamlandığında, tablet başlatılır.

Tablet kapalıyken sıfırlama

Tablet normal şekilde başlatılmıyorsa veya kilit ekranı şifresini hatırlamıyorsanız, tableti açmadan sıfırlayabilirsiniz.

⚠ DİKKAT: Aygıtınıza kayıtlı tüm veriler, fabrika sıfırlaması yapmanız halinde silinir. Tüm uygulamalar kaldırılır ancak e-posta hesabınızdaki verileri geri yüklemek mümkün olabilir. Satın alabileceğiniz sayısız çözümden birini kullanarak, tableti sıfırlamadan önce önemli bir dosyalarınızı harici bir depolama aygıtına veya buluta yedekleyin.

🔊 NOT: Aygıt kurtarma modundayken dokunmatik ekran devre dışıdır. Ses düzeyi artırma (+) ve ses düzeyi azaltma (-) düğmelerini kullanarak kurtarma menüsünde yukarı veya aşağı gezin.

1. Tableti en az yarım saat şarj edin, sonra da AC bağdaştırıcısını tableten ayırın.
2. Tablete takılı bir SD kart varsa, tableti sıfırlamadan önce bellek kartını çıkarın.
3. Tablet kapalıyken, güç düğmesini basılı tutun, sonra da ses düzeyi artırma (+) düğmesine aynı anda basın.
4. Güç düğmesi ile ses düzeyi artırma düğmesini (+) birkaç saniye birlikte basılı tutun.
5. Select Boot Mode (Önyükleme Modunu Seç) belirdiğinde, ses düzeyi artırma (+) düğmesine basarak **Recovery** (Kurtarma) seçeneğini vurgulayın, sonra da güç düğmesine basarak **Recovery** (Kurtarma) seçeneğini belirleyin.
6. Güç düğmesini basılı tutun, sonra da Recovery (Kurtarma) moduna girmek için ses düzeyi artırma (+) düğmesine bir kez basın.
7. Ses düzeyi azaltma (-) düğmesine basarak **wipe data/factory reset**'i (verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) vurgulayın, sonra da güç düğmesine basarak sıfırlamayı başlatın.
8. Ses düzeyi azaltma (-) düğmesine basarak **Yes, delete all user data**'yı (Evet, tüm kullanıcı verilerini sil) seçin, sonra da güç düğmesine basın.


Bir kurtarma sistemi ekranında sıfırlama işlemi görüntülenir.














9. Ekranda **Data wipe complete** (Verileri tamamen sil) mesajı görüntülediğinde, ses düzeyi azaltma (-) düğmesine basarak **Reboot system now**'ı (Sistemi şimdi yeniden başlat) vurgulayın, sonra da güç düğmesine basıp seçin.

Tablet yeniden başlatılacaktır.

10 Sesli tablet özellikleri (yalnızca sesli tabletlerde)


Sesli arama özelliğini kullanma (yalnızca sesli tabletlerde)

 **NOT:** Ana ekrandaki simgeler ve Ana ekranın görünümü değişebilir.

Simge	Açıklama
	Arama yapma —Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında  simgesine dokunun, tuşlara dokunarak telefon numarasını girin, sonra da simgeye dokunun. – veya –  simgesine dokunun, kişi adına dokunun, sonra da  simgesine dokunun.
	Çağrı yanıtlama —  simgesini dairenin dışına kaydırın.
	Çağrıyı sonlandırma —Ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun.
	Çağrıyı sesli mesaja gönderme —  simgesini dairenin dışına kaydırın.
	Önceki bir çağrıya geri dönme —  simgesine, sonra da geri dönmek istediğiniz çağrıya dokunun.
	Kişiler —Sık aranan telefon numaralarını saklamanıza olanak tanır. Önce en sık görüşülen kişilerin telefon numaraları listelenir.


Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca sesli tabletler)

Önceden takılı bir mikro SIM kart yoksa, mobil taşıyıcısından bir mikro SIM kart satın alınabilir. Mikro SIM kartı takmak için, ürününüzle birlikte verilen *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna bakın.

1.  simgesine dokunun.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altında **Diğer...** seçeneğine, **Mobil Ağlar**'a dokunun, sonra da **Erişim Noktası Adları**'na dokunun.
3. Üstten aşağı çekin, **Yeni APN Seç**'e dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.


Veri aktarımını aktive etme (yalnızca belirli modellerde)

Mobil ağ üzerinden veri aktarımını etkinleştirmek için:


1.  simgesine dokunun.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altında **Diğer...** seçeneğine, **Mobil Ağlar**'a dokunun, sonra da **Mobil veriler**'e dokunun.

Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli modellerde)

Ürününüzün mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya taşınabilir bir kablosuz etkin nokta olarak paylaşmak için:

1.  simgesine dokunun.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altından, **Diğer ...** seçeneğine, sonra da **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokunun.
3. Bir taşınabilir kablosuz etkin nokta ayarlamak için, **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası**'na dokunun.
4. Ürününüzün mobil veri bağlantısını paylaşmak için, **Bluetooth tethering**'e veya **USB tethering**'e dokunun.

Tethering'i devre dışı bırakmak için:

1.  simgesine dokunun.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altından, **Diğer ...** seçeneğine, sonra da **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokunun.
3. Tethering'i devre dışı bırakmak için, **USB tethering**'e dokunun, sonra da USB aygıtını ayırın veya **Bluetooth tethering**'e dokunun.

11 Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını bulmak için bu tabloyu kullanın.

Kaynak	İçindekiler
HP desteği http://welcome.hp.com/support adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none">• HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet.• Telefon numaralarını bulma.• HP servis merkezlerinin yerlerini bulma.
<i>Hızlı Başlangıç</i> <i>Hızlı Başlangıç</i> kılavuzu, tablet kutusunda yer almaktadır.	<ul style="list-style-type: none">• Temel çalışma yönergeleri.
<i>Ürün Bildirimleri</i> <i>Ürün Bildirimleri</i> belgesi, tablet kutusunun belge klasöründedir.	<ul style="list-style-type: none">• Önemli yasal düzenleme bildirimleri.

Dizin

A

ağ 6
mobil 16
ağlar 9
ana ekran simgesi 2
arama simgesi 2
ayarlar 9

B

bilgisayar 6
Bluetooth 6, 9

D

depolama medyası 9
dil 9
dosya aktarma 12

E

ekran 9
ekran görüntüleri 5
ekran görüntüsü 5
ekran kilidi 13
erişilebilirlik 11

F

fabrika verilerine sıfırlama 14
fotoğraflar 5
görüntüleme 5
fotoğraflarınız
kendi 5

G

geri simgesi 2
Gmail 3

H

hesaplar 9, 11
Hızlı Başlangıç 18

I

indir 3

K

kamera 5

P

pil 9
PIN 13

S

saat 3, 4, 11
ses 9
sesler 9
sesli arama (yalnızca sesli
tabletlerde) 16
sesli arama simgesi 2
sıfırlama 14, 15
simgeler 2
son uygulamalar simgesi 2

Ş

şifre 13

T

takvim 3, 4
tarih 11
tarih ve saat 9
taşınabilir etkin nokta 17
tethering 17
tüm uygulamalar simgesi 2

U

uygulamalar 3
indirme 4
kaldırma 4

Ü

Ürün Bildirimleri 18

V

veri aktarımı 16
videolar
görüntüleme 5
kaydedilen 5

W

Wi-Fi 6, 9
widget'lar 3

Y

yazdırma 4, 5, 11
yedekleme ve kurtarma 14
Yüz Tanıma Kilidi 13