

Vartotojo vadovas

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi „Hewlett-Packard“. SD logotipas yra atitinkamo savininko prekės ženklas. „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupės registruotasis prekės ženklas JAV.

Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas papildoma garantija. HP neprisiima atsakomybės už šio dokumento technines ar redagavimo klaidas ar praleidimus.

Antrasis leidimas: 2014 m. birželio mėn.

Pirmasis leidimas: 2014 m. kovo mėn.

Dokumento numeris: 764254-E22

Gaminio informacija

Šiame vadove aprašomos daugelyje modelių esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų planšetiniame kompiuteryje gali nebūti.

Programinės įrangos sąlygos

Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame planšetiniame kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio vartotojo licencinės sutarties (GVLS) sąlygų. Jei nesutinkate su šios licencijos sąlygomis, per 14 dienų turite grąžinti visiškai nenaudotą produktą (aparaturą ir programinę įrangą) pardavėjui, kad atgautumėte pinigus.


Norėdami gauti išsamesnės informacijos arba atgauti visus pinigus, sumokėtus už planšetinį kompiuterį, kreipkitės į vietinę prekybos vietą (pardavėją).


Turinys

1 Pagrindai	1
Ekranu atrakinimas ir užrakinimas	1
2 Pagrindinio ekrano naudojimas	2
3 Programų ir valdiklių naudojimas	3
Ekranu klaviatūros naudojimas	3
El. pašto naudojimas	3
Kalendoriaus naudojimas	4
Laikrodžio naudojimas	4
Spausdinimas	4
Programų atsisiuntimas	4
Programų šalinimas	4
4 Fotoaparatu naudojimas	5
Fotografavimasis	5
Filmavimas	5
Ekranu nuotraukos darymas	5
Nuotraukų ir vaizdu įrašų peržiūra	5
5 Prisijungimas prie tinklų	6
Prisijungimas prie belaidžio tinklo	6
Prisijungimas prie „Bluetooth“ (tik tam tikruose modeliuose)	6
Turinio transliavimas didelės raiškos televizoriuje arba monitoriuje (tik tam tikruose modeliuose)	7
Prisijungimas prie belaidžio ekranu (tik tam tikruose modeliuose)	7
6 Nustatymų naudojimas	9
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI	9
ĮRENGINYS	9
ASMENINIAI NUSTATYMAI	10
PASKYROS	11
SISTEMA	12
7 Failų perkėlimas	13

8 Planšetinio kompiuterio apsauga	14
9 Atsarginis duomenų kopijavimas ir atkūrimas	15
Programų, valdiklių ir operacinės sistemos naujinimas	15
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo	15
Gamyklinių duomenų nustatymas iš naujo	15
Nustatymas iš naujo įjungus planšetinį kompiuterį	15
Nustatymas iš naujo išjungus planšetinį kompiuterį	16
10 Planšetofono funkcijos (tik planšetofonuose)	18
Balso skambučių funkcijų naudojimas (tik planšetofonuose)	18
Prisijungimas prie mobiliojo tinklo (tik planšetofonuose)	18
Duomenų perdavimo aktyvinimas (tik tam tikruose modeliuose)	18
Siejimo arba mobiliojo interneto prieigos taško aktyvinimas (tik tam tikruose modeliuose)	19
11 Daugiau HP išteklių	20
Rodyklė	21

1 Pagrindai


 **PASTABA:** bendrosios naudojimo instrukcijos pateikiamos spausdintame *trumpajame* vadove, kuris pridedamas su planšetiniu kompiuteriu dėžutėje.

 **SVARBU:** prieš naudodamiesi planšetiniu kompiuteriu pirmą kartą, prijunkite jį prie išorinio maitinimo šaltinio ir bent 15 min. kraukite akumuliatorių.

Pradėdami naudotis planšetiniu kompiuteriu vadovaukitės šiais nurodymais:

1. Įkrovę akumuliatorių ir ekrane matydami akumuliatoriaus simbolį įjunkite planšetinį kompiuterį paspausdami ir palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką apie 5 sekundes, kol pamatysite HP ar „Compaq“ logotipą.



Pirmą kartą įjungus planšetinį kompiuterį bus parodytas pasveikinimo ekranas.

 **SVARBU:** jei akumuliatoriaus simbolis nerodomas, greitai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, o simboliui pasirodžius įjungimo / išjungimo mygtuką laikykite nuspaudę, kol pasirodys HP ar „Compaq“ logotipas.

2. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus pasirinkite kalbą ir prisijunkite prie belaidžio tinklo.


Ekranu atrakinimas ir užrakinimas

Užrakinti – paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.






Atrakinti - paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte planšetinį kompiuterį, padėkite pirštą ant  ir braukite pirštu iki .

2 Pagrindinio ekrano naudojimas




Pagrindinis ekranas yra pagrindinė vieta, kurioje galite pasirinkti norimą greitai pasiekti informaciją, mediją ir programas.

 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.

- Kad būtų parodyti pranešimai, braukite žemyn nuo viršutinio kairiojo krašto.
- Kad būtų parodyti nustatymai, braukite žemyn nuo viršutinio dešiniojo krašto (tik tam tikruose modeliuose).
- Palieskite piktogramą, jei norite atlikti lentelėje aprašytą veiksmą.


Piktograma	Aprašas
	<p>Visos programos (tik tam tikruose modeliuose) – parodomas visų programų sąrašas.</p> <p>Jei norite peržiūrėti visus valdiklius, palieskite skirtuką Valdikliai.</p> <p>– arba –</p> <p>Paspauskite ir palaikykite pagrindinį ekraną, kad būtų parodytas meniu Nustatyti pagrindinį ekraną, tada pasirinkite Valdikliai.</p>
	<p>Atgal – atidaromas ankstesnis ekranas.</p>
	<p>Pagrindinis – atidaromas pagrindinis ekranas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jei norite peržiūrėti kairinį ar dešinįjį pagrindinį ekraną, braukite į kairę arba dešinę.• Norėdami greitai grįžti į pradžios ekraną palieskite .
	<p>Neseniai naudotos programos – atidaromas pastaruoju metu naudotų programų sąrašas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jei norite atidaryti programą, palieskite ją.• Jei programėlę norite pašalinti iš sąrašo, atsižvelgdami į planšetinio kompiuterio modelį braukite į kairę ar dešinę arba aukštyn ar žemyn.

Paieška*

Piktograma	Aprašas
	<p>Paieška – įvedę vieną ar kelis raktinius žodžius galite jų ieškoti naudodami įdiegtą paieškos programą.</p>
	<p>Paieška balsu – palietę  galite balsu įvesti vieną ar kelis raktinius žodžius ir ieškoti jų naudodami įdiegtą paieškos programą.</p>

*Paieškos funkcija gali skirtis atsižvelgiant į modelį ir šalį.


3 Programų ir valdiklių naudojimas


 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.

Palieskite programą, kad atidarytumėte planšetiniame kompiuteryje įdiegtą programą.

Valdikliai – tai programos su specialiomis funkcijomis, leidžiančiomis peržiūrėti dažnai atnaujinamą turinį. Naujausią turinį galite peržiūrėti neatidarydami valdiklio.


Jei norite peržiūrėti visas programas, palieskite  (tik tam tikruose modeliuose).

- Jei norite atidaryti programą, palieskite piktogramą. Norėdami grįžti į pradžios ekraną palieskite .
- Jei prie pagrindinio ekrano norite pridėti programą, palieskite programos piktogramą ir palaikykite, kol pasirodys pagrindinis ekranas, tada perkeltkite į vietą, kurioje norite ją matyti.
- Norėdami pašalinti programėlę iš pradžios ekrano palieskite ir laikykite programėlės piktogramą, tada vilkite ją prie **X Remove** piktogramos ekrano viršuje.

Jei norite peržiūrėti visus valdiklius, palieskite  (tik tam tikruose modeliuose), tada palieskite skirtuką **Valdikliai**.


– arba –

Paspauskite ir palaikykite pagrindinį ekraną, kad būtų parodytas meniu **Nustatyti pagrindinį ekraną**, tada pasirinkite **Valdikliai**.


- Jei norite atidaryti valdiklį, palieskite piktogramą. Norėdami grįžti į pradžios ekraną palieskite .
- Jei prie pagrindinio ekrano norite pridėti valdiklį, palieskite valdiklio piktogramą ir palaikykite, kol pasirodys pagrindinis ekranas, tada perkeltkite į vietą, kurioje norite ją matyti.
- Norėdami pašalinti valdiklį iš pradžios ekrano palieskite ir laikykite valdiklio piktogramą, tada vilkite ją prie **X Remove** piktogramos ekrano viršuje.

Ekranų klaviatūros naudojimas

Kai reikia įvesti informaciją, programoje parodoma ekranų klaviatūra.


 **PASTABA:** klaviatūros išvaizda gali skirtis.

El. pašto naudojimas

1. Palieskite .
2. Dalyje **PASKYROS** palieskite **Pridėti paskyrą**.
3. Palieskite įdiegtą el. pašto programą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4. Jei norite prisijungti prie savo el. pašto paskyros, palieskite el. pašto piktogramą.

Kalendoriaus naudojimas


Palieskite **kalendoriaus** piktogramą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 **PASTABA:** kai pridėsite el. pašto paskyrą, su šia paskyra susietas el. paštas, kalendorius ir žmonės bus sinchronizuojami automatiškai.

Laikrodžio naudojimas


Jei norite įtraukti signalą, palieskite laikrodžio piktogramą, palieskite žadintuvo piktogramą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Spausdinimas

Prieš spausdindami spausdintuvu, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų įrenginys, įrenginyje turite įdiegti spausdinimo paslaugą. Jei norite pasirinkti spausdinimo paslaugą, palieskite , tada dalyje **Sistema** palieskite **Spausdinimas**.


Galite atidaryti visas prieinamas paslaugas ir jas įjungti arba išjungti, peržiūrėti prieinamus spausdintuvus, pridėti naujų spausdintuvų ir reguliuoti paslaugos nustatymus.

Jei norite spausdinti dokumentą, pvz., tinklalapį:

1. Palieskite , tada palieskite **Spausdinti**.
2. Pasirodžiusiame dialogo lange galite pasirinkti spausdintuvą, kopijų skaičių, lapo padėtį ir pan.
3. Palieskite **Spausdinti**.


Programų atsisiuntimas

Iš jūsų regionui ar šaliai skirtos programų parduotuvės galite atsisiųsti programų, muzikos, knygų, žaidimų ir pan.


 **PASTABA:** jei norite atsisiųsti programų, turite būti prisijungę prie interneto ir el. pašto paskyros.

- Palieskite programų parduotuvės piktogramą, tada palieskite kategoriją arba paieškos lauke įveskite raktinį žodį.
- Jei norite atsisiųsti ir įdiegti programą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Programų šalinimas


1. Palieskite .
2. Dalyje **ĮRENGINYS** palieskite **Saugykla**, tada palieskite **Programos**.
3. Palieskite norimą pašalinti programą, tada palieskite **Pašalinti**.
4. Palieskite **Gerai**, tada dar kartą paliesite **Gerai**.

4 Fotoaparatų naudojimas


 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.

Naudodami priekinį fotoaparatai galite nusifotografuoti patys arba padaryti ekrano nuotrauką.

Fotografavimasis

- Palieskite .
- Jei norite fotografuoti, palieskite fotoaparato piktogramą.
Padaryta nuotrauka išsaugoma galerijoje.

Filmavimas

- Palieskite .
- Jei norite filmuoti, paliesite vaizdo kameros piktogramą.
- Jei norite paleisti ar sustabdyti įrašymą, palieskite raudoną mygtuką.
Vaizdo įrašas išsaugomas galerijoje.


Ekrano nuotraukos darymas

- Jei norite padaryti ekrano nuotrauką, vienu metu paspauskite įjungimo / išjungimo ir garsumo mažinimo mygtukus ir palaikykite apie 1 sek.
Kai ekrano nuotrauka išsaugoma galerijoje parodomas pranešimas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

- Jei norite peržiūrėti galerijoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus, palieskite **Galerijos** piktogramą.
- Jei norite ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą, palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite **Trinti**.


5 Prisijungimas prie tinklų

 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.


Planšetinį kompiuterį galite prijungti prie belaidžio tinklo ar „Bluetooth®“ įrenginių (tik tam tikruose modeliuose).


Prisijungimas prie belaidžio tinklo

Naršykite po žiniatinklį, skaitykite el. pašta arba atlikite kitus veiksmus internete.

 **PASTABA:** prieš jungdamiesi prie interneto turite prisijungti prie belaidžio tinklo.

Jei norite prisijungti prie belaidžio tinklo:


1. Palieskite .
2. Dalyje **BEL Aidis RYŠYS IR TINKLAI** būtinai įjunkite „Wi-Fi“.
3. Palieskite **Wi-Fi**, tada palieskite vieną iš rodomų prieinamų tinklų.
4. Prireikus įveskite saugos rakta, tada palieskite **Jungtis**.


 **PASTABA:** jei norite ištrinti belaidžio tinklo, prie kurio buvote prisijungę anksčiau, saugos rakta, palieskite to tinklo pavadinimą, tada palieskite **Pamiršti**.

Prisijungimas prie „Bluetooth“ (tik tam tikruose modeliuose)

Planšetinį kompiuterį galite susieti su „Bluetooth“ įrenginiu, pavyzdžiui, ausinėmis, klaviatūra ar pele.

Jei norite prijungti „Bluetooth“ įrenginį:

1. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį.
2. Palieskite .
3. Dalyje **BEL Aidis RYŠYS IR TINKLAI** įjunkite **Bluetooth** funkciją, tada palieskite **Bluetooth**.
4. Palieskite savo įrenginio pavadinimą, kad padarytumėte jį matomą visiems netoliese esantiems „Bluetooth“ įrenginiams.
5. Kad surastumėte pasiekiamus „Bluetooth“ įrenginius, palieskite **IEŠKOTI ĮRENGINIŲ**.
6. Pasirodžius įrenginio pavadinimui palieskite jį, kad susietumėte su planšetiniu kompiuteriu.


 **PASTABA:** kad akumuliatoriaus energijos užtektų kuo ilgiau, kai „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, ją išjunkite.

Turinio transliavimas didelės raiškos televizoriuje arba monitoriuje (tik tam tikruose modeliuose)

Ekranų vaizdo transliacijos technologija leidžia belaidžiu ryšiu transliuoti ar peržiūrėti turinį, pvz., filmą, iš planšetinio kompiuterio per suderinamą vaizdo įrenginį, pvz., didelės raiškos televizorių arba monitorių.


Patarimai ir rekomendacijos, kuriais užtikrinamas didžiausias efektyvumas

- Saugokite medijos turinį planšetiniame kompiuteryje arba įstatytoje „micro SD“ atminties kortelėje.
- Uždarykite nenaudojamas programėles.
- Padėkite planšetinį kompiuterį ir rodymo įrenginį tame pačiame kambaryje.

 **PASTABA:** ekrano vaizdo transliacijos veikimui gali turėti įtakos belaidžio ryšio aplinkos veiksniai, pvz., „Bluetooth“ naudojimas ir (arba) netoliese veikiantys kiti belaidžiai tinklai.

Prisijungimas prie belaidžio ekrano (tik tam tikruose modeliuose)

Jei norite prisijungti prie belaidžio ekrano:

1. Palieskite .
2. Palieskite **Belaidis ryšys ir tinklai**, tada palieskite **Ekranų vaizdo transliacija**.
3. Iš sąrašo pasirinkite belaidį ekraną, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimą.
4. Norėdami sureguliuoti skiriamąją gebą palieskite **Skiriamoji geba**, tada palieskite slankiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte skiriamąją gebą.

Jei adapteris nerodomas aptiktų adapterių sąrašė, patikrinkite tokius dalykus:

- Įsitikinkite, ar ekranas arba adapteris yra suderinamas su jūsų adapteriu.
- Įsitikinkite, kad ekranas arba adapteris yra prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio.
- Įsitikinkite, kad užkarda neblokuoja naudojamos programinės įrangos.
- Atnaujinkite adapterio programinę aparatinę įrangą vadovaudamiesi gamintojo nurodymais, pateikiamais su adapteriu arba gamintojo svetainėje.
- Dėl palaikymo kreipkitės į adapterio gamintoją.

Pagerinkite ekrano skiriamąją gebą


- Sureguliuokite ekrano savybes planšetiniame kompiuteryje, kad jos atitiktų televizoriaus ekrano skiriamąją gebą.
- Informacijos apie skiriamąją gebą ieškokite internete arba skaitykite vartotojo vadovą, pridėdamą prie televizoriaus ar ekrano adapterio.
- Ekrano adapterio didžiausia skiriamąja geba gali neatitikti televizoriaus ekrano skiriamosios gebos.

Pagerinkite prisijungimo greitį, kad pagerėtų efektyvumas



Jei vaizdo transliacija nevyksta sklandžiai, o garsas trūkinėja, gali būti sumažėjęs adapterio belaidžio ryšio pralaidumas.

- Padėkite planšetinį kompiuterį arčiau prie adapterio. Kuo arčiau planšetinis kompiuteris yra prie adapterio, tuo bus geresnis prisijungimo greitis.
- Įsitikinkite, kad tarp planšetinio kompiuterio ir imtuvo nėra jokių esminių kliūčių, pvz., sienų.
- Tiesiogiai transliuokite medijos failus iš planšetinio kompiuterio ir interneto nenaudodami belaidžio ryšio. Transliuojant turinį iš interneto naudojamas planšetinio kompiuterio belaidis ryšys ekrano vaizdo transliacijos ir interneto ryšiui užmegzti, todėl gali sumažėti belaidžio ryšio pralaidumas.
- Dėl palaikymo kreipkitės į adapterio gamintoją.

6 Nustatymų naudojimas

 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.

Naudodami nustatymus galite prisijungti prie tinklų, nustatyti nuostatas ir surasti informaciją apie planšetinį kompiuterį.

- Pagrindiniame ekrane palieskite  – arba –
- Braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite .

BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI

Pasirinkite planšetinio kompiuterio prijungimo prie belaidžių ar kito tipo tinklų nuostatas.

- **Wi-Fi** – įjunkite arba išjunkite **Wi-Fi** ir prisijunkite prie belaidžio tinklo, kad galėtumėte tikrinti el. paštą, ieškoti žiniatinklyje arba naudotis socialinių tinklų svetainėmis.
- **Ekrano vaizdo transliacija** (tik tam tikruose modeliuose) – įjunkite arba išjunkite prisijungimą prie belaidžio tinklo, kurio reikia transliuojant turinį iš planšetinio kompiuterio per belaidį vaizdo įrenginį.
- **Bluetooth** (tik tam tikruose modeliuose) – įjunkite arba išjunkite **Bluetooth** ir su planšetiniu kompiuteriu susiekite „Bluetooth“ įrenginį, pavyzdžiui, ausines ar klaviatūrą.
- **Duomenų naudojimas** (tik tam tikruose modeliuose) – peržiūrėkite duomenų, kurie buvo panaudoti per pasirinktą laikotarpį, diagramą. Parodomas ir kiekvienos įdiegtos programos duomenų naudojimas.
- **Daugiau...** – įjunkite arba išjunkite **Skrydžio režimą, VPN, Siejimą ir mobilųjį interneto prieigos tašką** arba **Mobiliuosius tinklus**.



ĮRENGINYS

- **Garsas** – nustatykite planšetinio kompiuterio garsumą, skambėjimo toną (tik tam tikruose modeliuose) ir vibravimo nuostatas.
 - **Garsumas** – palieskite **Garsumas, Muzika, vaizdo įrašai, žaidimai ir kita medija, Pranešimai** arba **Signalai**. Palieskite slankiklį ir pasirinkite reikiamą garsumo lygį, tada palieskite **Gerai**.
 - **Telefono skambėjimo tonas** (tik tam tikruose modeliuose) – palieskite **Telefono skambėjimo tonas**, palieskite ir pasirinkite skambėjimo toną, tada palieskite **Gerai**.
 - **Vibruoti skambinant** (tik tam tikruose modeliuose) – pasirinkite žymės langelį, kad įjungtumėte vibraciją, arba išvalykite žymės langelį, kad ją išjungtumėte.
- **Valdiklis** (tik tam tikruose modeliuose) – įjunkite arba išjunkite žaidimų valdiklį.
- **Garsas** – pasirinkite planšetinio kompiuterio pranešimų, lietimo ir ekrano užrakinimo garso nuostatas.

- **Numatytasis pranešimų garsas** – palieskite **Numatytasis pranešimų garsas**, palieskite ir pasirinkite garsą, tada palieskite **Gerai**.
- **Numerio rinkiklio lietimui tonai** (tik tam tikruose modeliuose) – pasirinkite žymės langelį, kad įjungtumėte, arba išvalykite žymės langelį, kad išjungtumėte.
- **Lietimo garsai** – pasirinkite žymės langelį, kad įjungtumėte, arba išvalykite žymės langelį, kad išjungtumėte.
- **Ekranų užrakimo garsas** – pasirinkite žymės langelį, kad įjungtumėte, arba išvalykite žymės langelį, kad išjungtumėte.
- **Ekranas** – pasirinkite planšetinio kompiuterio ekranų ryškumą, ekranų foną ir šrifto dydį.
 - **Ryškumas** – palieskite slankiklį, kad pasirinktumėte norimą ryškumą.
 - **Ekranų fonas** – norėdami pasirinkti pagrindiniame ekrane rodytiną vaizdą, pasirinkite **Galerija**, **Tiesioginiai ekranų fonai** arba **Ekranų fonai**, tada pasirinkite **Nustatyti kaip ekranų foną**.
 - **Miego režimas** – pasirinkite laiko tarpą, po kurio bus įjungtas planšetinio kompiuterio miego režimas.
 - **Ekranų užsklanda** – pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas įsijungus planšetinio kompiuterio ekranų užsklandai, tada palieskite **Pradėti dabar** arba **Ekranų užsklandos laikas**, tada pasirinkite **Prijungus**, **Kraunant** arba **Abiem atvejais**.
 - **Šrifto dydis** – pasirinkite **Mažas**, **Įprastas**, **Didelis** arba **Labai didelis**.
 - **Ekranų vaizdo transliacija** (tik tam tikruose modeliuose) – palieskite, kad būtų parodytas prieinamų belaidžių įrenginių sąrašas.
- **Saugykla** – peržiūrėkite laisvą vietą planšetinio kompiuterio atmintyje ir SD™ atminties kortelėje (jei įdėta).
- **Akumulatorius** – peržiūrėkite akumulatoriaus įkrovą procentais ir įvairių funkcijų suvartojamą energiją.
- **Programos** – peržiūrėkite atsisiųstas ir veikiančias programas. Jei norite peržiūrėti informaciją arba pašalinti programą, palieskite ją.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

- **Vieta** – įjunkite arba išjunkite **Didelis tikslumas**, **Akumulatoriaus energijos taupymas** arba **Tik įrenginys**.
- **Apsauga** – nustatykite toliau nurodytų funkcijų nuostatas:
 - **Ekranų apsauga** – palieskite **Ekranų užraktas**, **Stumtelėti**, **Atrakimas pagal veidą**, **Šablonas**, **PIN** arba **Slaptažodis**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Planšetinio kompiuterio apsauga](#)“ 14 puslapyje.
 - **Savininko informacija** – kad savininko informacija būtų rodoma užrakimo ekrane, palieskite žymės langelį, tada įveskite rodytiną tekstą. Norėdami išjungti šią funkciją išvalykite žymės langelį.
 - **SIM kortelės užraktas** (tik tam tikruose modeliuose) – jei įdėta SIM kortelė, pasirinkite PIN, skirtą SIM kortelei atrakinti.
 - **Įjungti slaptažodžių matomumą** – palieskite žymės langelį, kad įjungtumėte šią funkciją, arba išvalykite žymės langelį, kad išjungtumėte.

- **Įrenginio administravimas** – palieskite, kad peržiūrėtumėte arba išjungtumėte įrenginio administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – palieskite žymės langelį, kad leistumėte diegti programas iš nežinomų šaltinių, arba išvalykite žymės langelį, kad ši funkcija būtų išjungta.
- **Patvirtinti programos** – palieskite žymės langelį, kad neleistumėte diegti kenksmingų programų arba būtumėte įspėti prieš jas diegiant, arba išvalykite žymės langelį ir išjunkite šią funkciją.
- **Patikimi kredencialai** – palieskite, kad būtų parodyti patikimų kredencialų sertifikatai.
- **Diegti iš** – palieskite ir įdiekite sertifikatus iš išorinės laikmenos.
- **Kalba ir įvestis** – pasirinkite planšetinio kompiuterio kalbos, rašybos tikrinimo, klaviatūros ir paieškos nuostatas.
 - **Kalba** – palieskite, kad pasirinktumėte kalbą.
 - **Rašybos tikrintuvai** – palieskite žymimajį langelį, kad įjungtumėte šią funkciją, tada palietę  pasirinkite kalbą.
 - **Asmeninis žodynas** – vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir pridėkite žodžius prie asmeninio žodyno.
 - **Klaviatūra ir įvesties būdai** – palieskite **Numatytasis** ir pasirinkite klaviatūrą.
 - **Įvestis balsu** – palieskite žymimajį langelį, kad įjungtumėte šią funkciją, tada palietę  pasirinkite nuostatas. Išvalykite žymės langelį, kad šią funkciją išjungtumėte.
 - **Paieška balsu** – pasirinkite planšetinio kompiuterio paieškos balsu nuostatas.
 - **Pele / jutiklinė planšetė** – palieskite **Žymiklio greitis**, paliesdami slankiklį pasirinkite reikiamą greitį, tada palieskite **Gerai**.
- **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** – pasirinkite planšetinio kompiuterio **ATSARGINIO KOPIJAVIMO IR ATKŪRIMO** arba **ASMENINIŲ DUOMENŲ** nuostatas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „[Atsarginis duomenų kopijavimas ir atkūrimas](#)“ 15 puslapyje.

PASKYROS

Parodomos esamos paskyros.


- **Pridėti paskyrą** – jei norite pridėti el. pašto ar kito tipo paskyrą, palieskite **+ Pridėti paskyrą**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- **Sinchronizuoti paskyrą** – jei norite sinchronizuoti paskyrą, palieskite jos pavadinimą, palieskite jį dar kartą, tada palieskite **Sinchronizuoti dabar**.
- **Pašalinti paskyrą** – jei norite pašalinti paskyrą, palieskite paskyros pavadinimą, palieskite jį dar kartą, tada palieskite **Pašalinti paskyrą**.

SISTEMA

- **Data ir laikas** – įjunkite arba išjunkite **Automatinę datą ir laiką** ir pasirinkite laiko juostos, laiko ir datos formatų nuostatas.
- **Pritaikymas neįgaliesiems** – įjunkite arba išjunkite parinktį **TalkBack**, **Didinimo gestai**, **Didelis tekstas**, **Automatinis ekrano sukimas**, **Slaptažodžių sakymas**, **Pritaikymo neįgaliesiems nuoroda**, **Teksto vertimo kalba išvestis** arba **Lietimo ir laikymo delsa**.
- **Spausdinimas** – įjunkite arba išjunkite spausdinimą per prijungtą spausdintuvą.
- **Apie planšetinį kompiuterį** – peržiūrėkite sistemos būseną, teisingą informaciją, modelio numerį ir planšetinio kompiuterio operacinės sistemos versiją.

Jei norite patikrinti, ar yra sistemos atnaujinimų, palieskite **Naujinti**, tada palieskite **Tikrinti dabar**.


7 Failų perkėlimas

 **PASTABA:** tik planšetofonuose, prieš naudojant USB failams tarp planšetinio ir „Windows®“ kompiuterio perkelti, reikia išjungti USB siejimo funkciją (žr. [Siejimo arba mobiliojo interneto prieigos taško aktyvinimas \(tik tam tikruose modeliuose\) 19 puslapyje](#)).

1. Laidu su USB mikrojungtimi sujunkite planšetinį ir „Windows“ kompiuterius.
Kompiuteryje kaip diskų įrenginys parodoma USB atmintinė. Failus galite kopijuoti taip, kaip tai įprastai darote naudodami bet kurį išorinį įrenginį.
2. Baigę failų perkėlimą, USB kabelį atjunkite.

8 Planšetinio kompiuterio apsauga

Jei norite apsaugoti planšetinį kompiuterį, kad kiti negalėtų pasiekti jame saugomų duomenų, pasirinkite ekrano užrakto būdą.

1. Palieskite .
2. Dalyje **ASMENINIAI** palieskite **Saugumas**, tada dalyje **EKRANO SAUGUMAS** palieskite **Ekrano užraktas**.
3. Dalyje **Pasirinkti ekrano užraktą** pasirinkite vieną iš nurodytų ekrano užrakto tipų ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



PASTABA: jei anksčiau buvote pasirinkę ekrano užraktą, prieš keisdami užrakto nustatymus turite atrakinti ekraną.

- **Stumtelėti** – atrakinkite ekraną braukdami į dešinę.
- **Atrakinimas pagal veidą (tik tam tikruose modeliuose)** – ekraną galite atrakinti į jį pažvelgę.
- **Šablonas** – nupieškite nesudėtingą šabloną, kuriuo atrakinsite ekraną.
- **PIN** – įveskite keturis ar daugiau skaitmenų, kuriuos naudosite ekranui atrakinti.
- **Slaptažodis** – įveskite keturias ar daugiau raidžių arba skaitmenų. Ši parinktis suteiks stipriausią apsaugą, jei pasirinksite sudėtingą slaptažodį.

9 Atsarginis duomenų kopijavimas ir atkūrimas

Programų, valdiklių ir operacinės sistemos naujinimas


HP rekomenduoja nuolat atnaujinti programas, valdiklius ir operacinę sistemą įdiegiant naujausias jų versijas. Naujiniais galima išspręsti problemas ir papildyti planšetinį kompiuterį naujomis funkcijomis bei parinktimis. Technologijos nuolat keičiasi, todėl naujindami programas, valdiklius ir operacinę sistemą užtikrinsite, kad planšetiniame kompiuteryje veiktų naujausios technologijos. Pavyzdžiui, senesnės programos ir valdikliai gali neveikti tinkamai naujausioje operacinėje sistemoje.

Jei atsisiųsite naujausią HP ir trečiųjų šalių programų ar valdiklių versiją, operacinė sistema automatiškai atsisiųs naujinius ir praneš, kai jie bus parengti diegti. Jei operacinę sistemą norite atnaujinti rankiniu būdu, eikite į <http://www.hp.com/support>.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

HP primygtinai rekomenduoja reguliariai sukurti atsarginę planšetiniame kompiuteryje esančių asmeninių duomenų kopiją ir saugoti ją kitame kompiuteryje, skirtajame saugojimo įrenginyje arba debesyje, pasirinkus vieną iš rinkoje esančių sprendimų.

Galite nustatyti duomenų atsarginio kopijavimo ir atkūrimo nuostatas, kurios pravers praradus duomenis.


1. Palieskite .
2. Dalyje **ASMENINIAI** palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.
3. Dalyje **ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS** pasirinkite vieną ar kelias toliau nurodytas parinktis:
 - **Kurti atsarginę duomenų kopiją** – pasirinkite žymimąjį langelį, kad įjungtumėte programų duomenų, belaidžio ryšio slaptažodžių ir kitų nustatymų atsarginių kopijų kūrimą interneto serveriuose, arba išvalykite žymimąjį langelį, kad šią funkciją išjungtumėte.
 - **Atsarginio kopijavimo paskyra** – pasirinkite el. pašto paskyrą, kuri bus naudojama atliekant atsarginį kopijavimą.
 - **Automatinis atkūrimas** – pasirinkite žymės langelį, kad įjungtumėte išsaugotus nustatymus ir duomenis, kurie bus atkurti iš naujo įdiegus programą, arba išvalykite žymės langelį ir išjunkite šią funkciją.


Gamyklinių duomenų nustatymas iš naujo

Nustatymas iš naujo įjungus planšetinį kompiuterį

Jei planšetinis kompiuteris paleidžiamas įprastai ir jei galite prisijungti prie savininko paskyros (pirmosios prie įrenginio pridėtos paskyros), atlikite šiame skyriuje nurodytus veiksmus.

Jei norite iš naujo nustatyti visus nustatymus ir ištrinti visus įrenginyje saugomus duomenis:

1. Palieskite .
2. Dalyje **ASMENINIAI** palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.
3. Dalyje **ASMENINIAI DUOMENYS** pasirinkite **Gamyklinių duomenų atkūrimas**.


 **ISPĖJIMAS:** jei atliksite gamyklinių duomenų atkūrimą, visi įrenginyje saugomi duomenys bus ištrinti. Bus pašalintos visos įdiegtos programos. Duomenis galbūt galėsite atkurti savo el. pašto paskyroje. Prieš nustatant planšetinį kompiuterį iš naujo, naudodami vieną iš rinkoje siūlomų sprendimų sukurkite visų svarbių failų atsargines kopijas išoriniame saugojimo įrenginyje arba debesų saugykloje.


4. Palieskite **Nustatyti planšetinį kompiuterį iš naujo**.
5. Jei planšetiniame kompiuteryje esate nustatę ekrano užrakto slaptažodį, paraginus jį įveskite.
6. Palieskite **Trinti viską**, kad nustatymas iš naujo būtų pradėtas.

Planšetinis kompiuteris išsijungia. Baigus nustatymą iš naujo planšetinis kompiuteris įjungiamas.

Nustatymas iš naujo išjungus planšetinį kompiuterį

Jei planšetinio kompiuterio negalite paleisti įprastai arba jei neatsimenate ekrano užrakto slaptažodžio, planšetinį kompiuterį galite nustatyti iš naujo jo neįjungę.

 **ISPĖJIMAS:** jei atliksite gamyklinių duomenų atkūrimą, visi įrenginyje saugomi duomenys bus ištrinti. Bus pašalintos visos programos, tačiau duomenis galbūt galėsite atkurti savo el. pašto paskyroje. Prieš nustatant planšetinį kompiuterį iš naujo, naudodami vieną iš rinkoje siūlomų sprendimų sukurkite visų svarbių failų atsargines kopijas išoriniame saugojimo įrenginyje arba debesų saugykloje.

 **PASTABA:** įrenginiui veikiant atkūrimo režimu jutiklinis ekranas išjungiamas. Naršydami aukštyn ar žemyn po atkūrimo meniu naudokite garsumo didinimo (+) ir mažinimo (-) mygtukus.

1. Planšetinį kompiuterį kraukite bent pusvalandį, tada nuo jo atjunkite kintamosios srovės adapterį.
2. Jei planšetiniame kompiuteryje įdėta SD mikrokortelė, prieš nustatydami planšetinį kompiuterį iš naujo išimkite ją.
3. Kai planšetinis kompiuteris išjungtas, vienu metu paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo bei garsumo didinimo (+) mygtukus.
4. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo bei ir garsumo didinimo (+) mygtukus.
5. Pasirodžius įkrovos režimo pasirinkimo ekranui paspauskite garsumo didinimo (+) mygtuką, kad pažymėtumėte **Atkūrimas**, tada paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte **Atkūrimas**.
6. Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, tada paspauskite garsumo didinimo (+) mygtuką, kad įjungtumėte atkūrimo režimą.
7. Paspauskite garsumo mažinimo (-) mygtuką ir pažymėkite **valyti duomenis / gamyklinių nuostatų atkūrimas**, tada paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad pradėtumėte nustatymą iš naujo.

8. Paspauskite garsumo mažinimo (-) mygtuką ir pasirinkite **Taip – trinti visus vartotojo duomenis**, tada paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.


Atkūrimo sistemos ekrane rodomas nustatymo iš naujo procesas.














9. Kai ekrane pasirodo pranešimas **Duomenų valymas baigtas**, paspauskite garsumo mažinimo (-) mygtuką ir pažymėkite **Paleisti sistemą iš naujo dabar**, tada paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Planšetinis kompiuteris bus paleistas iš naujo.

10 Planšetofono funkcijos (tik planšetofonuose)


Balso skambučių funkcijų naudojimas (tik planšetofonuose)

 **PASTABA:** pagrindiniame ekrane esančių piktogramų ir šio ekrano išvaizda gali skirtis.

Piktograma	Aprašas
	Skambinti – pagrindiniame arba programų ekrane palieskite piktogramą  , liesdami klavišus įveskite telefono numerį, tada palieskite piktogramą. – arba – Palieskite  , palieskite adresato vardą, tada palieskite piktogramą  .
	Atsiliepti – stumtelėkite piktogramą  už apskritimo.
	Baigti skambutį – ekrano apačioje palieskite piktogramą  .
	Siųsti skambutį į balso paštą – stumtelėkite piktogramą  už apskritimo.
	Neseniai atlikto skambučio rinkimas – palieskite piktogramą  , tada palieskite neseniai atliktą skambutį, kad jį surinktumėte.
	Žmonės – galite išsaugoti dažnai renkamus telefono numerius. Telefono numeriai, kuriais skambinate dažniausiai, rodomi pirma.

Prisijungimas prie mobiliojo tinklo (tik planšetofonuose)

Jei SIM mikrokortelė dar neįdėta, SIM mikrokortelę galite įsigyti iš mobiliojo ryšio operatoriaus. Jei norite įdėti SIM mikrokortelę, skaitykite *trumpąją vadovą*, kuris pridedamas su gaminiu.

1. Palieskite .
2. Dalyje **BEL Aidis RYšYS IR TINKLAI** palieskite **Daugiau...**, **Mobilieji tinklai**, tada palieskite **Prieigos taško pavadinimai**.
3. Braukite žemyn nuo viršaus, palieskite **Pasirinkti naują APN**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


Duomenų perdavimo aktyvinimas (tik tam tikruose modeliuose)

Jei norite įjungti duomenų perdavimą mobiliuoju tinklu:


1. Palieskite .
2. Skirtuke **BEL Aidis RYšYS IR TINKLAI** palieskite **Daugiau...**, **Mobilieji tinklai**, tada palieskite **Mobilieji duomenys**.

Siejimo arba mobiliojo interneto prieigos taško aktyvinimas (tik tam tikruose modeliuose)

Jei norite bendrinti gaminio mobilųjį duomenų ryšį per USB arba naudoti kaip mobilųjį belaidžio ryšio interneto prieigos tašką:

1. Palieskite .
2. Dalyje **BEL Aidis RYŠYS IR TINKLAI** palieskite **Daugiau...**, tada palieskite **Siejimas ir mobilusis interneto prieigos taškas**.
3. Jei norite nustatyti mobilųjį belaidžio ryšio prieigos tašką, palieskite **Mobilusis „Wi-Fi“ prieigos taškas**.
4. Jei norite bendrinti gaminio mobiliųjų duomenų ryšį, palieskite **„Bluetooth“ siejimas** arba **USB siejimas**.

Kaip išjungti siejimą:

1. Palieskite .
2. Dalyje **BEL Aidis RYŠYS IR TINKLAI** palieskite **Daugiau...**, tada palieskite **Siejimas ir mobilusis interneto prieigos taškas**.
3. Jei norite išjungti siejimą, palieskite **USB siejimas**, tada atjunkite USB įrenginį arba palieskite **„Bluetooth“ siejimas**.

11 Daugiau HP išteklių

Tolesnėje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, mokomosios medžiagos ir kt.

Ištekliai	Turinys
HP palaikymas Eikite į http://welcome.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none">• Pokalbis internetu su HP technikos specialistu.• Telefono numerių paieška.• HP techninės priežiūros centrų vietos.
<i>Trumpasis vadovas</i> <i>Trumpąjį vadovą</i> rasite planšetinio kompiuterio dėžutėje.	<ul style="list-style-type: none">• Bendrieji naudojimo nurodymai.
<i>Produkto informacija</i> <i>Produkto informacijos</i> dokumentą rasite planšetinio kompiuterio dėžutėje, dokumentų aplanke.	<ul style="list-style-type: none">• Svarbi teisinė informacija.

Rodyklė

A

akumulatorius 9
atkūrimas 15, 16
atmintinė 9
Atrakinimo pagal veidą funkcija 14
atsarginis kopijavimas ir atkūrimas 15
atsisiūsti 3

B

balso skambučiai (tik planšetofonuose) 18
Bluetooth 6, 9

D

data 12
data ir laikas 9
duomenų perdavimas 18

E

ekranas 9
ekrano nuotrauka 5
ekrano nuotraukos 5
ekrano užraktas 14

F

failo perkėlimas 13
fotoaparatas 5

G

gamyklinių duomenų nustatymas iš naujo 15
garsai 9
garsas 9
Gmail 3
grįžimo piktograma 2

K

kalba 9
kalendorius 3, 4
kompiuteris 6

L

laikas 12

laikrodis 3, 4

M

mobiliusis interneto prieigos taškas 19

N

neseniai naudotų programų piktograma 2
nuotraukos 5
 jūsų pačių 5
 peržiūra 5
nustatymai 9

P

pagrindinio ekrano piktograma 2
paieškos balsu piktograma 2
paieškos piktograma 2
paskyros 9, 11
piktogramos 2
PIN 14
pritaikymas neįgaliesiems 12
Produkto informacija 20
programos 3
 atsisiuntimas 4
 šalinimas 4

S

Siejimas 19
slaptažodis 14
spausdinimas 4, 5, 12

T

tinklai 9
tinklas 6
 mobiliusis 18
Trumpasis vadovas 20

V

vaizdo įrašai
 įrašymas 5
 peržiūra 5
valdikliai 3
visų programų piktograma 2

W

Wi-Fi 6, 9