



Guida per l'utente

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome e Google Cloud Print sono marchi di Google Inc.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: febbraio 2018

Numero di parte del documento: L13110-061

Avviso per il prodotto


In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Condizioni della licenza software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo computer, l'utente accetta di essere vincolato ai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il risarcimento completo alle condizioni in vigore presso il rivenditore.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del prezzo di acquisto del computer, rivolgersi al rivenditore.

Avviso di sicurezza


 **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di ustioni per l'utente o il surriscaldamento per il computer, non utilizzare quest'ultimo tenendolo sulle ginocchia e non ostruirne le prese d'aria. Utilizzare il dispositivo solo su una superficie rigida e piana. Accertarsi che il flusso d'aria non venga bloccato da altre superfici rigide quali una stampante opzionale adiacente, né da altre superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Accertarsi inoltre che durante il funzionamento del dispositivo, l'adattatore CA non sia a contatto con la pelle o con superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Il computer e l'adattatore CA rispettano i limiti di temperatura delle superfici accessibili dall'utente stabiliti dagli standard internazionali per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950).




Sommario


1 Informazioni sul computer	1
Parte destra	1
Parte sinistra	3
Display	4
TouchPad	5
Pulsante e altoparlante	6
Etichette	6
2 Spostamento nella schermata	8
Uso dei movimenti supportati dal TouchPad e dallo schermo tattile	8
Tocco	8
Scorrimento (solo TouchPad)	9
Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)	10
Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)	11
Zoom con pizzico a due dita (solo schermo tattile)	11
3 Utilizzo dei tasti azione	12
Utilizzo dei tasti azione	12
4 Alimentazione e batteria	14
Batteria sigillata in fabbrica	14
Ricarica della batteria	14
5 Stampa	15
Stampa dal browser Google Chrome	15
Stampa con il servizio di stampa Web Google Cloud Print	15
6 Altre risorse HP	16
Altre risorse HP	16
7 Scarica elettrostatica	17
8 Accessibilità	18
Tecnologie assistive supportate	18
Come contattare l'assistenza	18

1 Informazioni sul computer


Parte destra






Componente	Descrizione
(1) 	<p>Jack combinato di uscita/ingresso audio (cuffie/microfono)</p> <p>Consente di collegare altoparlanti stereo alimentati, cuffie, auricolari, cuffie auricolari con microfono o cavi audio per televisore opzionali. Consente inoltre di collegare un microfono con auricolare opzionale. Il jack non supporta dispositivi opzionali dotati solo della funzione microfono.</p> <p>AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulle normative e gli avvisi di sicurezza, consultare la guida <i>Normative e avvisi di sicurezza e ambientali</i>.</p> <p>Questo documento è fornito nella confezione.</p> <p>NOTA: Quando un dispositivo è collegato al jack, gli altoparlanti del computer vengono disattivati.</p>
(2) 	<p>Lettore di schede di memoria MicroSD</p> <p>Consente di leggere schede di memoria opzionali per memorizzare, gestire, condividere o accedere alle informazioni.</p> <p>Per inserire una scheda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenere la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori rivolti verso il computer.2. Inserire la scheda nel lettore di schede di memoria, quindi spingerla fino a inserirla completamente. <p>Per rimuovere una scheda:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Estrarre la scheda.
(3) 	<p>Porta USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Consente di collegare un dispositivo USB, come ad esempio un telefono cellulare, una fotocamera, un GPS o uno smartwatch e consente il trasferimento di dati ad alta velocità.</p>
(4)	<p>Spia batteria e adattatore CA</p> <ul style="list-style-type: none">• Bianca: l'adattatore CA è collegato e la batteria è carica.• Arancione: l'adattatore CA è collegato e la batteria è in fase di carica.


Componente	Descrizione
(5)	<ul style="list-style-type: none">• Spenta: il computer è alimentato a batteria.
	Connettore di alimentazione e porta di ricarica USB Type-C
	Permette di collegare un adattatore CA con connettore USB Type-C per alimentare il computer e, se necessario, ricaricare la batteria.

Parte sinistra



Componente	Descrizione
(1) 	<p>Attacco per cavo di sicurezza nano</p> <p>Consente di collegare al computer un cavo di sicurezza opzionale.</p> <p>NOTA: Il cavo di sicurezza è concepito come deterrente, ma potrebbe non impedire l'uso improprio o il furto del computer.</p>
(2) 	<p>Connettore di alimentazione e porta di ricarica USB Type-C</p> <p>Consente di collegare un dispositivo USB con connettore Type-C e di ricaricare prodotti come telefoni cellulari, portatili, tablet e lettori MP3, anche quando il computer è spento. Consente inoltre di collegare un adattatore CA con connettore USB Type-C per alimentare il computer e, se necessario, ricaricarne la batteria.</p>
(3) 	<p>Porta USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Consente di collegare un dispositivo USB, come ad esempio un telefono cellulare, una fotocamera, un GPS o uno smartwatch e consente il trasferimento di dati ad alta velocità.</p>

Display




Componente	Descrizione
(1) Antenne WLAN*	Inviano e ricevono i segnali wireless per comunicare con reti WLAN (Wireless Local Area Network). NOTA: La posizione delle antenne WLAN può variare in base al prodotto.
(2) Microfoni interni (2)	Consentono di registrare l'audio.
(3) Spia della fotocamera	Accesa: la fotocamera è in uso.
(4) Fotocamera	Consente di registrare video, scattare fotografie, eseguire chat online e conferenze tramite video streaming.

*Le antenne non sono visibili dall'esterno del computer e la loro posizione varia. Per consentire una trasmissione ottimale, evitare di ostruire l'area intorno alle antenne.

Per conoscere gli avvisi sulla conformità wireless, consultare la sezione *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali* relativa al proprio paese o regione.


Questo documento è fornito nella confezione.


TouchPad



Componente	Descrizione
Area del TouchPad	Consente di spostare il puntatore su schermo e di selezionare o attivare gli elementi sullo schermo. NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere Uso dei movimenti supportati dal TouchPad e dallo schermo tattile a pagina 8 .

Pulsante e altoparlante



Componente	Descrizione
(1) Altoparlante	Riproduce l'audio. NOTA: Determinati prodotti possono includere un sistema audio avanzato di B&O Play.
(2)  Pulsante di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Se il computer è spento, premere il pulsante per accenderlo.• Se il computer è in modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante per disattivare questa modalità.• Quando il computer è acceso e si desidera bloccare lo schermo, premere il pulsante fino a visualizzare la schermata di accesso. Se si preme il pulsante di alimentazione mentre è attiva la modalità blocco schermo, si spegne il computer.• Quando il computer è acceso e si desidera spegnerlo, tenere premuto il pulsante fino a bloccare lo schermo, quindi continuare a premere il pulsante fino allo spegnimento del computer.

Etichette

Le etichette apposte sul computer forniscono le informazioni necessarie per la risoluzione dei problemi relativi al sistema o per l'uso del computer all'estero.




IMPORTANTE: Tutte le etichette descritte in questa sezione sono incollate sulla parte inferiore del computer.

- Etichetta di identificazione: fornisce informazioni importanti per l'identificazione del computer. Quando si contatta l'assistenza, sarà probabilmente richiesto il numero di serie e potrebbero essere richiesti


anche il numero di prodotto o il numero di modello. Individuare questi numeri prima di contattare l'assistenza.

Le etichette di identificazione sono simili a quelle riportate negli esempi di seguito. Fare riferimento all'illustrazione che più corrisponde all'etichetta di identificazione sul computer in uso.



Componente

- (1) Numero di serie
- (2) Numero di prodotto
- (3) Periodo di garanzia
- (4) Numero di modello (solo in determinati prodotti)



Componente

- (1) Nome del modello (solo in determinati prodotti)
- (2) Numero di prodotto
- (3) Numero di serie
- (4) Periodo di garanzia

- Etichette delle normative: forniscono informazioni sulle normative riguardanti il computer.
- Etichette con le approvazioni wireless: forniscono informazioni sui dispositivi wireless opzionali e sui marchi di approvazione per alcuni dei paesi o delle aree geografiche in cui l'uso di tali dispositivi è stato omologato.

2 Spostamento nella schermata

È possibile spostarsi sullo schermo nei modi indicati di seguito:

- Utilizzare i movimenti tattili direttamente sullo schermo del computer (solo in determinati prodotti).
- Utilizzare i movimenti tattili sul TouchPad.
- Utilizzare una penna opzionale, con la pellicola di digitalizzazione, per il computer. Se il computer ha in dotazione una penna, consultare la documentazione fornita con il dispositivo.

Uso dei movimenti supportati dal TouchPad e dallo schermo tattile

Il TouchPad supporta numerosi movimenti che consentono di toccare e scorrere con le dita per manipolare gli elementi sul desktop. Per spostarsi nello schermo tattile (solo in determinati modelli), toccare lo schermo direttamente con i movimenti descritti in questo capitolo.

Tocco

Toccare con un dito l'area del TouchPad o lo schermo tattile per effettuare una selezione.




Toccare con due dita sull'area del TouchPad o dello schermo tattile per portare in primo piano un menu contestuale.



Scorrimento (solo TouchPad)


Tramite lo scorrimento è possibile spostarsi in alto, in basso o lateralmente in una pagina o un'immagine. Tramite lo scorrimento a sinistra o a destra con due dita è possibile scorrere sullo schermo, se è presente contenuto visualizzabile su uno dei lati, oppure è possibile spostarsi avanti e indietro nella cronologia del browser Web.

Per scorrere, posizionare due dita leggermente divaricate sul TouchPad e trascinarle sul TouchPad con un movimento verso l'alto, il basso, destra o sinistra.

 **NOTA:** La velocità di scorrimento dipende dalla velocità delle dita.



Per spostarsi tra le schede aperte in Chrome, far scorrere tre dita a sinistra o a destra sul TouchPad.



Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)

Scorrendo a sinistra o a destra con un dito ci si sposta in avanti e all'indietro nella cronologia del browser Web.

Per scorrere, posizionare un dito sullo schermo tattile e quindi trascinarlo attraverso lo schermo tattile con un movimento verso sinistra o destra.



NOTA: La velocità di scorrimento dipende dalla velocità delle dita.



Scorrimento con un dito (solo schermo tattile)

Scorrendo con un dito verso l'alto si mostra o nasconde la shelf. La shelf contiene un elenco dei collegamenti alle app più comuni, affinché sia possibile trovarle facilmente.


Per scorrere, posizionare il dito nella parte inferiore dello schermo, far scorrere rapidamente il dito per una breve distanza verso l'alto, quindi sollevarlo.



Zoom con pizzico a due dita (solo schermo tattile)

Lo zoom con pizzico a due dita consente di aumentare o ridurre la visualizzazione di un'immagine o testo.













- Diminuire lo zoom posizionando due dita divaricate sullo schermo tattile, quindi avvicinarle.
- Aumentare lo zoom posizionando due dita vicine sullo schermo tattile, quindi divaricarle.



3 Utilizzo dei tasti azione

Utilizzo dei tasti azione

Per ulteriori informazioni sui tasti azione e sulle scelte rapide da tastiera, visitare la pagina all'indirizzo <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Selezionare la lingua desiderata nella parte inferiore della pagina.

Icona	Tasto	Descrizione
	<code>esc</code>	Consente di attivare specifiche funzioni del computer se premuto in combinazione con altri tasti, ad esempio tab o maiusc.
	Indietro	Consente di visualizzare la pagina precedente nella cronologia del browser.
	Avanti	Consente di visualizzare la pagina successiva nella cronologia del browser.
	Ricarica	Consente di ricaricare la pagina corrente.
	Schermo intero	Consente di aprire la pagina nella modalità a schermo intero.
	Visualizzazione app	Visualizzazione delle app aperte. NOTA: La pressione di questo pulsante insieme con <code>ctrl</code> consente di acquisire uno screenshot.
	Diminuzione luminosità	Diminuzione graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto.
	Aumento luminosità	Aumento graduale della luminosità dello schermo quando si tiene premuto questo tasto.
	Disattivazione audio	Disattivazione dell'audio dell'altoparlante.
	Riduzione del volume	Diminuzione graduale del volume dell'altoparlante quando si tiene premuto il tasto.
	Aumento del volume	Aumento graduale del volume dell'altoparlante quando si tiene premuto il tasto.
<code>alt+</code> 	Aumento della luminosità di retroilluminazione della tastiera	Aumenta la luminosità di retroilluminazione della tastiera.
<code>alt+</code> 	Diminuzione della luminosità di	Diminuisce la luminosità di retroilluminazione della tastiera.

Icona	Tasto	Descrizione
		retroilluminazione della tastiera

4 Alimentazione e batteria

Batteria sigillata in fabbrica

La batteria o le batterie in questo prodotto non possono essere sostituite con facilità dagli utenti. La rimozione o la sostituzione della batteria può influire sulla copertura della garanzia. Se la batteria non è più in grado di mantenere la carica, rivolgersi all'assistenza. Quando una batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirla insieme ai normali rifiuti domestici, ma attenersi alle leggi e alle disposizioni vigenti nella propria area geografica.

Ricarica della batteria

1. Collegare l'adattatore di alimentazione al computer.
2. Verificare che la batteria sia in carica controllando la spia dell'adattatore CA. La spia si trova sulla parte sinistra del computer, accanto al connettore di alimentazione.

Spia dell'adattatore CA	Stato
Bianca	L'adattatore CA è collegato e la batteria è carica.
Arancione	L'adattatore CA è collegato e la batteria è in fase di carica.
Spenta	Il computer è alimentato a batteria.

3. Quando la batteria è in fase di ricarica, tenere l'adattatore CA collegato fino allo spegnimento della spia dell'adattatore CA.

5 Stampa

Utilizzare uno dei seguenti metodi per la stampa dal computer:

- Stampare dal browser Google Chrome™
- Stampare con il servizio di stampa Web Google Cloud™ Print



NOTA: Se si utilizza HP Print per Chrome, la stampante non può essere registrata con Google Cloud Print.

Stampa dal browser Google Chrome

Per stampare dal browser Google Chrome, utilizzare l'app HP Print per Chrome. L'app HP Print per Chrome può essere installata da Chrome Web Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP.

1. Visitare la pagina all'indirizzo <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Selezionare il proprio paese.
3. Selezionare la propria lingua, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Stampa con il servizio di stampa Web Google Cloud Print

Il servizio di stampa Web Google Cloud Print è un servizio gratuito che consente di stampare in sicurezza documenti e fotografie dal proprio computer. Per informazioni sui prerequisiti e sulla procedura d'uso di Google Cloud Print, visitare il sito Web HP.

1. Visitare la pagina all'indirizzo <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Selezionare il proprio paese.
3. Selezionare la propria lingua, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

6 Altre risorse HP

Altre risorse HP

Utilizzare questa tabella per individuare le risorse contenenti dettagli sul prodotto, informazioni procedurali e molto altro ancora.

Risorsa	Sommario
<i>Istruzioni di installazione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Come configurare il computer• Guida all'identificazione dei componenti del computer
Sito Web HP Per accedere alla guida per l'utente più recente, visitare la pagina http://www.hp.com/support , seguire le istruzioni per individuare il prodotto in uso e infine selezionare Guide per l'utente .	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni di supporto• Ordinazione di parti e individuazione di aiuto aggiuntivo• Accessori disponibili per il dispositivo
Assistenza internazionale Per assistenza nella propria lingua, visitare la pagina http://www.hp.com/support e selezionare il proprio paese.	<ul style="list-style-type: none">• Avviare una chat online con un tecnico di HP• Numeri telefonici dell'assistenza• Sedi dei centri di assistenza HP
<i>Guida alla sicurezza e al comfort</i> Visitare la pagina http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Corretta configurazione della postazione di lavoro• Indicazioni per la postura e le abitudini di lavoro per ottimizzare il comfort e diminuire i rischi di lesioni• Informazioni sulla sicurezza meccanica ed elettrica
<i>Normative e avvisi di sicurezza e ambientali</i> Questo documento è fornito nella confezione.	<ul style="list-style-type: none">• Normative e avvisi di sicurezza• Informazioni sullo smaltimento della batteria
<i>Garanzia limitata*</i> Visitare la pagina http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sulla garanzia

*La Garanzia limitata HP fornita per il proprio prodotto si trova nelle guide d'uso sul prodotto in uso e/o nel CD o DVD fornito nella confezione. In alcuni paesi o regioni, HP può fornire una Garanzia cartacea all'interno della confezione. Nei paesi o nelle regioni in cui la garanzia non è fornita in formato cartaceo, è possibile richiederne una copia stampata visitando la pagina <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Per i prodotti acquistati nell'area Asia Pacifico, è possibile scrivere al seguente recapito HP: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Indicare nome del prodotto, nome e cognome, numero di telefono e indirizzo postale.

7 Scarica elettrostatica

La scarica elettrostatica è il rilascio di elettricità statica quando due oggetti entrano in contatto, ad esempio la scossa che si riceve quando si tocca una maniglia metallica dopo aver camminato su un tappeto.

Una scarica di elettricità statica rilasciata dalle dita o da altri conduttori elettrostatici può danneggiare i componenti elettronici.

Per evitare danni al computer o a un'unità, oppure la perdita di informazioni, adottare le precauzioni elencate di seguito:

- Se le istruzioni per la rimozione o l'installazione consigliano di scollegare il computer, verificare di essersi adeguatamente collegati a massa.
- Mantenere i componenti nei loro contenitori antistatici finché non si è pronti a installarli.
- Evitare di toccare pin, cavi e circuiti. Maneggiare i componenti elettronici il meno possibile.
- Utilizzare strumenti non magnetici.
- Prima di maneggiare i componenti, scaricare l'elettricità statica del corpo toccando una superficie metallica non verniciata.
- Se si rimuove un componente, introdurlo in un contenitore antistatico.

8 Accessibilità

HP progetta, produce e mette in commercio prodotti e servizi che possono essere utilizzati da chiunque, incluse persone con disabilità, sia in maniera indipendente sia con l'ausilio di dispositivi assistivi appropriati.

Tecnologie assistive supportate

I prodotti HP supportano un'ampia gamma di tecnologie assistive del sistema operativo e possono essere configurati per funzionare con tecnologie assistive aggiuntive. Per trovare maggiori informazioni sulle funzioni assistive, utilizzare la funzionalità di ricerca del dispositivo.



NOTA: Per ulteriori informazioni relative a uno specifico prodotto di tecnologia assistiva, contattare l'assistenza clienti specifica del prodotto.

Come contattare l'assistenza

L'accessibilità dei nostri prodotti e servizi è in costante miglioramento e i feedback degli utenti sono ben accetti. Se si verifica un problema con un prodotto o si desidera fornire un riscontro sulle funzioni di accessibilità risultate utili, contattare il numero +1 (888) 259-5707, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 p.m. MDT (13:00 - 04:00 GMT). Nel caso di utenti non udenti o ipoudenti che utilizzano TRS/VRS/WebCapTel e necessitano di supporto tecnico o desiderano avere informazioni relative all'accessibilità dei prodotti, contattare il numero +1 (877) 656-7058, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 p.m. MDT (13:00 - 04:00 GMT).



NOTA: L'assistenza è solo in inglese.

Indice analitico

A

- Accessibilità 18
- Altoparlante, identificazione 6
- Approvazioni wireless, etichetta 7
- Assistenza 16
- Attacco per cavo di sicurezza nano, identificazione 3
- Azione, tasti 12
 - aumento del volume 12
 - aumento luminosità 12
 - avanti 12
 - diminuzione luminosità 12
 - disattivazione audio 12
 - esc 12
 - indietro 12
 - riduzione del volume 12
 - schermo intero 12
- Azione, tasto
 - ricarica 12

B

- Batteria
 - in fase di ricarica 14
 - luce 1
 - sigillata in fabbrica 14
- Bluetooth, etichetta 7

C

- Componenti
 - display 4
 - parte destra 1
 - parte sinistra 3
 - pulsante e altoparlante 6
- Connettore di alimentazione e porta di ricarica USB Type-C 2
- Connettore di alimentazione e porta di ricarica USB Type-C, identificazione 3
- Connettore di alimentazione, identificazione 2
- Connettore, alimentazione 2
- Cuffie (uscita audio), jack 1

D

- Disattivazione dell'audio, identificazione tasto 12

E

- Esc, identificazione tasto 12
- Etichette
 - approvazioni wireless 7
 - bluetooth 7
 - identificazione 6
 - normative 7
 - numero di serie 7
 - WLAN 7
- Etichette di identificazione, individuazione 6

F

- Finestra successiva 12
- Fotocamera, identificazione 4

I

- Ingresso audio (microfono), identificazione jack 1
- Interni, identificazione microfoni 4

J

- Jack
 - ingresso audio (microfono) 1
 - uscita audio (cuffie) 1

M

- Microfono (ingresso audio), identificazione jack 1
- Movimenti di sfioramento supportati dello schermo tattile 11
- Movimenti supportati da TouchPad e schermo tattile, tocco 8
- Movimenti supportati dal TouchPad, scorrimento 9
- Movimenti tocco 8
- Movimento di scorrimento supportati dallo schermo tattile 10

N

- Nome e numero di prodotto, computer 7
- Normative
 - etichetta delle normative 7
 - etichette con le approvazioni wireless 7
- Numero di serie 7
- Numero di serie, computer 7

P

- Parte inferiore 7
- Porta USB 3.x SuperSpeed, identificazione 3
- Porte
 - connettore di alimentazione e di ricarica USB Type-C 2, 3
 - porta USB 3.x SuperSpeed 1, 3
- Pulsante di alimentazione, identificazione 6
- Pulsanti, alimentazione 6

R

- Risorse 16

S

- Scarica elettrostatica 17
- Scheda di memoria micro SD, identificazione lettore 1
- Scheda di memoria, identificazione 1
- Schermo tattile, movimenti
 - scorrimento a un dito 10
 - sfioramento a un dito 11
 - zoom manuale con due dita 11
- Scorrimento, movimento TouchPad 9
- Slot
 - cavo di sicurezza nano 3
 - lettore di schede di memoria MicroSD 1
- Spia dell'adattatore CA 1
- Spia della fotocamera, identificazione 4

Spie

- Adattatore CA e batteria 1
- fotocamera 4

Stampa 15

T

Tastiera, identificazione

- retroilluminazione 12, 13

Tasto aumento del volume,
identificazione 12

Tasto aumento della luminosità,
identificazione 12

Tasto avanti, identificazione 12

Tasto di riduzione del volume,
identificazione 12

Tasto finestra successiva,
identificazione 12

Tasto indietro, identificazione 12

Tasto ricarica, identificazione 12

Tasto riduzione della luminosità,
identificazione 12

Tasto schermo intero,
identificazione 12

TouchPad, identificazione area 5

Trasporto del computer 7

U

USB 3.x SuperSpeed,
identificazione 1

Uscita audio (cuffie), identificazione
jack 1

W

WLAN, dispositivo 7

WLAN, etichetta 7

WLAN, identificazione antenne 4

Z

Zoom con pizzico a due dita,
movimenti supportati dallo
schermo tattile 11