



使用指南

HP 互動式指示燈

© 2018 HP Development Company, L.P.

此為機密電腦軟體。持有、使用或複製均需要 HP 的有效授權。依照 FAR 12.211 和 12.212，商用電腦軟體、電腦軟體文件和商用項目技術資料係按照廠商的標準商用授權條款授權給美國政府使用。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2018 年 11 月

文件編號：L47804-AB1

使用者輸入語法金鑰

您必須在使用者介面中輸入的文字以固定間距字型表示。

項目	說明
不含括弧或大括弧的文字	您必須完全如圖所示輸入的項目
<角括弧內的文字>	您必須提供的值的預留位置；省略括弧
[方括弧內的文字]	選用項目；省略括弧
{大括弧內的文字}	您只能從中選擇一個項目的一組項目；省略大括弧
	您只能從中選擇一個項目的多個項目的分隔符號；省略分隔號
...	可以或必須重複的項目；省略省略符號

目錄

1 快速入門	1
網際網路連線	1
電池電力不足	1
允許背景活動	1
2 選項	2
協助	2
測驗模式	2
小考模式	2
分組模式	2
3 停用 HP 互動式指示燈	3

1 快速入門

HP 互動式指示燈，可讓學生與教師透過位於電腦上的指示燈以多種方式進行互動。除了協助、測驗、小考與分組等選項，指示燈也可用於傳遞網際網路連線及電池電力狀態等相關資訊。

網際網路連線

在網際網路連線作用中，且沒有其他選項處於作用中狀態時，指示燈會恆亮白色。

電池電力不足

當電池電量為 20% 或更低時，指示燈會閃爍紅色。在電腦連接電源之前，應用程式功能會保持停用。依預設，若 HP 互動式指示燈應用程式已關閉，則指示燈不會顯示電池電力不足狀態。若要啟用指示燈，請參閱[位於第 1 頁的允許背景活動](#)。

允許背景活動

為了使指示燈在應用程式關閉時顯示電池電力不足狀態，必須啟用**允許應用程式執行背景工作的 Windows 設定**。

若要透過 Windows 設定啟用：

1. 開啟設定。
2. 選取**系統**，然後選取**電池**。
3. 選取**檢視哪些應用程式會影響電池壽命**。
4. 在顯示旁邊選取**所有應用程式**。
5. 選取**HP 互動式指示燈**。
6. 取消選取讓 Windows 決定此應用程式是否能在背景執行核取方塊。
7. 選取**允許應用程式執行背景工作核取方塊**。

若要透過使用群組原則之部署啟用：


- ▲ 使用包含 HP 互動式指示燈之套件系列名稱的 **Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps** 設定：
AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6

2 選項

使用本章節所述選項來控制 HP 互動式指示燈。指示燈狀態，是透過包含所選按鈕之選項圖示旁的彩色圓點來表示。

協助

學生可以選取**協助**圖示，接著選取**要求協助**來傳達其需要協助。此舉會讓指示燈閃爍紅色。獲得協助後，或是不再需要協助時，學生可選取**取消協助**來關閉指示燈。然後，指示燈便會轉換為先前的選項。

 **附註：**閃爍紅色協助指示燈時，將會凌駕所有其他的指示燈設定。協助模式作用中時仍可選取其他選項，但在關閉協助模式前，協助指示燈仍會保持亮起。

測驗模式

測驗模式可協助教師在考試及其他指定作業期間監控教室情況。若要啟動測驗模式，請選取**測驗**，然後選取**開啟測驗模式**。在測驗模式期間，指示燈將會恆亮綠色。當學生完成指定作業時，他們可選取**關閉測驗模式**來關閉指示燈。然後，指示燈便會轉換為先前的選項。

小考模式

小考模式可用於為答項指定相應的指示燈。

- **A：**指示燈恆亮白色。
- **B：**指示燈恆亮綠色。
- **C：**指示燈恆亮紅色。

學生會透過選取上述選項之一的方式來進行作答。

分組模式

分組模式可讓教師將教室內同學分為三組，並為每一組指派一個指示燈恆亮顏色選項：**白色**、**綠色**或**紅色**。例如，經指派至綠色組的學生將會選擇**綠色**，而且只需查看其他指示燈亦為綠色的電腦，就可以找到其他分組成員。

3 停用 HP 互動式指示燈

不想讓指示燈運作的管理員，可以停用 HP 互動式指示燈。若要停用，請新增下列設定至登錄之中：

 **附註：**如需語法說明，請參閱[位於第 iii 頁的使用者輸入語法金鑰](#)。

機碼：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HP\HP Interactive Light

名稱：DisableLED

類型：Reg_DWORD

資料：0x01